

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	TV-50Hz 初始状态	TV 50Hz	TV 60Hz	DVD 50Hz	VGA
41	5VA	* 50Hz 隔行扫描的垂直幅度	18	18		24	
42	5VS	* 50Hz 隔行扫描的场中心	2C	2C		21	
43	5SC	* 50Hz 隔行扫描的垂直方向的 S 校正	1C	1C		1C	
44	5VZ	50Hz 隔行扫描的垂直方向变焦	19	19		19	
45	5VC	50Hz 隔行扫描的垂直卷拉	1F	1F		1F	
46	5VW	50Hz 隔行扫描的垂直延迟	16	16		16	
47	5EWW	* 50Hz 隔行扫描的行幅	23	23		33	
48	5SLB	* 50Hz 隔行扫描的起始消隐行	08	08		08	
49	5HS	* 50Hz 隔行扫描的行中心	1E	1E		1F	
50	5EWP	* 50Hz 隔行扫描的东西枕校量	18	18		18	
51	5EWC	* 50Hz 隔行扫描的四角失真校正	14	14		20	
52	5EWL	* 50Hz 隔行扫描的底部失真校正	00	00		00	
53	5EWT	* 50Hz 隔行扫描的梯形失真校正	22	22		17	
54	5HP	* 50Hz 隔行扫描的平行四边形失真校正	29	29		29	
55	5HB	* 50Hz 隔行扫描的水平方向桶形失真校正	08	08		08	
56	5EWE	50Hz 隔行扫描的高压补偿	28	28		28	
57	6IV	* 60Hz 隔行扫描的垂直加权	03		00		
58	6IH	* 60Hz 隔行扫描的水平加权	58		65		
59	6VSL	* 60Hz 隔行扫描的场线性	2A		30		
60	6VA	* 60Hz 隔行扫描的垂直幅度	17		1F		
61	6VS	* 60Hz 隔行扫描的场中心	2C		20		
62	6SC	* 60Hz 隔行扫描的垂直方向的 S 校正	1C		1C		
63	6VZ	60Hz 隔行扫描的垂直方向变焦	19		19		
64	6VC	60Hz 隔行扫描的垂直卷拉	1F		1F		
65	6VW	60Hz 隔行扫描的垂直延迟	16		16		
66	6EWW	* 60Hz 隔行扫描的行幅	23		31		
67	6SLB	* 60Hz 隔行扫描的起始消隐行	08				
68	6HS	* 60Hz 隔行扫描的行中心	23		20		
69	6EWP	* 60Hz 隔行扫描的东西枕校量	12		16		
70	6EWC	* 60Hz 隔行扫描的四角失真校正	01		14		
71	6EWL	* 60Hz 隔行扫描的底部失真校正	00		00		
72	6EWT	* 60Hz 隔行扫描的梯形失真校正	22		17		
73	6HP	* 60Hz 隔行扫描的平行四边形失真校正	27		27		
74	6HB	* 60Hz 隔行扫描的水平方向桶形失真校正	00		00		
75	6EWE	60Hz 隔行扫描的高压补偿	2C		2C		
76	PIV	* 50Hz 逐行扫描的垂直加权	03				
77	PIH	* 50Hz 逐行扫描的水平加权	6B				
78	PVSL	* 50Hz 逐行扫描的场线性	17				
79	PVA	* 50Hz 逐行扫描的垂直幅度	1E				
80	PVS	* 50Hz 逐行扫描的场中心	2E				