

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	TV-50Hz 初始状态	TV 50Hz	TV 60Hz	DVD 50Hz	VGA
121	VSLB	* VGA 卡的起始消隐行	08				
122	VHS	* VGA 卡的行中心	20				
123	VEWP	* VGA 卡的東西枕校量	18				15
124	VEWC	* VGA 卡的東西枕校量	02				0A
125	VEWL	* VGA 卡的底部失真校正	00				
126	VEWT	* VGA 卡的梯形失真校正	2C				19
127	VHP	* VGA 卡的平行四边形失真校正	2E				13
128	VHB	* VGA 卡的水平方向桶形失真校正	08				
129	VEWE	VGA 卡的高压补偿	28				1C
130	BYD	基带 Y(亮度)延迟	04	04	04	04	
131	BYOP	基带 Y(亮度)输出范围	00	00	00	00	
132	BYA	基带 Y(亮度)AGC	CE	CE	CE	CE	
133	BUVA	基带 UV-AGC	30	30	30	30	
134	BCTI	基带色瞬态开关	01	01	01	01	
135	OH	* 屏幕显示水平位置	09	09	07	07	07
136	5OV	* 50Hz 隔行扫描 OSD 垂直位置	0D	0D		0D	
137	6OV	* 60Hz 隔行扫描 OSD 垂直位置	07				
138	POV	* 50Hz 逐行扫描 OSD 垂直位置	00				
139	QOV	* 60Hz 逐行扫描 OSD 垂直位置	08				
140	VOV	* 已识别的 VGA 卡 OSD 垂直位置	07				
141	VOVN	未识别的 VGA 卡 OSD 垂直位置	09				09
142	DIMO	OSD 显示模式	00	00	00	00	00
143	THPL	图文显示水平位置	AE				
144	THPH	图文显示水平位置	01				
145	TVP	图文显示垂直位置	31				
146	OP1	字节 1 选择	FC	FC	FC	FC	FC
147	OP2	字节 2 选择	6A	6A	6A	6A	6A
148	SPNI	NICAM 预定标音量	02	02	02		
149	SPSC	SCART 预定标音量	01	01	01		
150	SSCH	SCART 声道音量	02	02	02		
151	SFM1	正常调频时的调频预定标寄存器	05	05	05		
152	SFM2	高频偏调频时的调频预定标寄存器	01	01	01		
153	5DIH	DVD50Hz 隔行扫描水平加权	06			06	
154	5DHS	* DVD50Hz 隔行扫描行中心	25			1F	
155	6DIH	DVD60Hz 隔行扫描水平加权	06				
156	6DHS	* DVD60Hz 隔行扫描行中心	20				
157	PDIH	DVD50Hz 逐行扫描水平加权	06				
158	PDHS	* DVD50Hz 逐行扫描行中心	25				
159	QDIH	DVD60Hz 逐行扫描水平加权	06				
160	QDHS	* DVD60Hz 逐行扫描行中心	1F				