

Option2-06 (TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
AVTerra/VCR *	AVTerra/VCR 选择	VCR	VCR	VCR	VCR
AFT Tracing *	AFT 跟踪	62.5KHz	62.5KHz	62.5KHz	62.5KHz
Logo disp Lay *	长虹 OSD 显示与否	Yes	Yes	Yes	Yes
Power on delay *	电源启动延时	Yes	Yes	Yes	Yes
VGA/Ypbpr F chk *	VGA/YpbPr 频率检测	Yes	Yes	Yes	Yes
Protect *	保护	Yes	Yes	Yes	Yes
OSD Mode *	字符显示模式	ZVRAM	ZVRAM	ZVRAM	ZVRAM
TV AV Multi Sync *	TV AV 复合同步	NO	NO	NO	NO

Option3-07 (TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
Woofer Speaker *	是否使用重低音扬声器	NO	Yes	Yes	Yes
AV RL SeLect *	AV 左右声道选择	Yes	Yes	Yes	Yes
Auto WB Adjust *	自动白平衡调整功能	Yes	Yes	Yes	Yes
AV NO-sig Mute *	AV 无信号静音	Yes	Yes	Yes	Yes
Blue Stretch *	蓝电平延伸	Yes	NO	Yes	Yes
NetWork Card *	是否使用网络模块	NO	NO	NO	NO
Black Stretch *	黑电平延伸	NO	NO	NO	NO
VGA Mult Sync *	VGA 复合同步信号	NO	NO	NO	NO

SUBPAR-08 (TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
Sub-Contrast *	副对比度	100%	100%	100%	100%
Sub-Bright *	副亮度	70%	70%	70%	70%
Sub-Color *	副色度	75%	75%	75%	75%
Sub-Tint-NTSC *	NTSC 副色调	0	0	0	0
Sub-Tint-Ycbcr *	YcbCr 副色调	0	0	0	0
Sub-Volume *	副音量	80%	75%	70%	75%
Color T Add-R *	红枪色温控制	6	6	6	6
Color T Add-B	蓝枪色温控制	6	6	6	6
Sub-Woofer *	副重低音	60%	100%	60%	70%

YDLYPAR-09 (TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
Y-DLY-PAL *	PAL 亮度延时	1	1	1	1
Y-DLY-NTSC *	NTSC 亮度延时	63	63	63	63
Y-DLY-SECAM *	SECAM 亮度延时	59	59	59	59