

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
OSD-V-POS *	字符场位置	0	0	0	0
OSD-H-POS *	字符行位置	28	28	28	28
Woofers Cor Freq *	低音校正频率	200Hz	190Hz	200Hz	140Hz
Dvco Auto Adj *	数字压控振荡器自动调整	Stop	Stop	Stop	Stop
FM/AM Prescale	FM/AM 预处理	72	72	72	72
Default Snd Sys	伴音默认制式	DK	DK	DK	DK

DBE-A-Par-10 (TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
DBE-A Eff Strength *	DBE-A 效果增强	15	34	73	41
DBE-A AMP Limit *	DBE-A 放大量	229	240	232	251
DBE-A Harmonnic *	DBE-A 谐波分量	35	85	88	52
DBE-A Lpass Freq *	DBE-A 低通频率点	250Hz	60 Hz	230Hz	90Hz
DBE-A Hpass Freq *	DBE-A 高通频率点	130Hz	50 Hz	100Hz	70Hz

DBE-B-par-11 (TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
DBE-B Eff Strength *	DBE-B 效果增强	58	56	94	50
DBE-B AMP Limit *	DBE-B 放大量	243	252	248	258
DBE-B Harmonnic *	DBE-B 谐波分量	42	98	95	60
DBE-B Lpass Freq *	DBE-B 低通频率点	130Hz	80 Hz	250 Hz	110 Hz
DBE-B Hpass Freq *	DBE-B 高通频率点	40Hz	70 Hz	80 Hz	80 Hz

TDA9178-1 par-12 (TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
AMS*	振幅模式选择	1	1	1	1
LDH*	由白尖峰电平确定的柱状图分量	1	1	1	1
CFS*	轮廓滤波器选择	1	1	1	1
FHS*	行频率选择	1	1	1	1
WLB *	字符窗口格式	1	1	1	1
VDC*	视频相关核化	1	1	1	1
DEM*	演示模式	0	0	0	0
CD*	色度延时	5	5	5	5