

微处理器型号为 CKP1009S 的“E”型机,调试说明



适用机

型: A1486E, A1488E, A2186E, A2190E, F2109E, F2109E/G, F2109E2, F2109E2/G, KA1486S, P2190E, T2140E, T2166E, T2166E1, T2188E 等

1. 遥控器型号

工厂专用遥控器型号为 **KK-Y169**、**KK-Y183C**, 或用用户遥控器 **KK-Y183B** 改制, 即掀开遥控器下半部面板贴片后, 显出最底下一排按键孔, 将左边的孔加入导电胶作为 **FAC** 键使用。

2. 调试步骤说明

1) 按压“**FAC**”键, 屏幕无显示, 再按压 **6**、**8** 键, 屏幕右上角显示 **FACON**, 此时进入工厂调试状态。

2) 根据需要分别按压遥控器上 **1**、**2**、**3** 键, 则进入对应的工厂菜单。

3) 按 **--** 键可使屏幕呈现水平亮线, 再按一次 **--** 键, 屏幕恢复正常。

4) 按节目 **△**、节目 **▽** 键进行调试项目选择。

5) 按音量 **+**、音量 **-** 键进行项目值调整。

6) 调试完毕再按 **FAC** 键, 屏幕显示 **FACOFF**, 表示已将调试数据记忆并退出工厂菜单。

3. 调试菜单说明

FAC1 菜单调试内容表 3—10

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
VPOS	场中心调整	5	0—7	菜单 FAC1 显示
HPOS	行中心调整	13	0—31	50Hz 时表示 PAL
VIZE	场幅调整	25	0—63	制式信号, 60Hz
VLIN	场线性校正	8	0—15	时为接收 NTSC 制
VSCO	场 S 校正	8	0—15	式信号

FAC2 菜单调试内容表 3—11

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
----------	----------	-------	------	----

RC	暗白平衡红色校正	40	0~255	--
GC	暗白平衡绿色校正	72	0—255	--
BC	暗白平衡蓝色校正	44	0~255	--
GD	亮白平衡绿色校正	70	0~127	--
BD	亮白平衡蓝色校正	63	0—127	--

菜单调试内容表 3—12

屏幕菜单显示内容	屏幕菜单中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
RFAGC	高频 AGC	26	0~63	--
AFT	中频自动频率调整	59	0~63	--
OSDHPOS	字符左右位置	28	--	--
LAN	字符语言选择	中文	文 / ENG	K1488E 设置为 “ENG' ”
SUBBRI	副亮度调整	+12	-63 —+63	--
福	福	开	开 / 关	K1488E 设置为 “关”
HIGAIN	超强接收	开	开 / 关	F2109E2 / G 设置为 “开”
SOUND	伴音制式设定	2	1 或 2	--
MAXAGC	手动 AGC 调整	26	0—63	--
AVMODE	AV 输入路数	关	开 / 关	开：为 2 路 AV 输入，关：为 1 路 AV 输入