

创维液晶电视主板代用表 更多彩电维修资料，请到彩电维修资料网（<http://www.tv160.net>）查询吧！

序号	物料编号	品名规格	代用物料	代用说明	备注	
1	8D18-A55LED09-L0	LED-主板47LED09/55LED09/8D18/LG屏	可相互代用	需换相对应程序		
2	8DA2-A32L16HR-L0	LCD-主板32L16HR/8DA2/LG屏-停产	8DA2全尺寸可相互代用	需换相对应程序	家电维修资料网 TV160 彩电维修资料网 http://www.tv160.net	
3	8DA2-A32L16HR-X0	LCD-主板32L16HR/8DA2/夏普屏-停产				
4	8DA2-A32L20HW-L0	LCD-主板32L20HW/42L20HW/47L20HW/8DA2/LG屏-停产				
5	8DA2-A47L20HW-X0	LCD-主板47L20HW/8DA2/夏普屏-淘汰				
6	8DA5-A42L32HF-L0	LCD-主板42L32HF/8DA5/LG屏-停产	8DA5全尺寸可以相互代用	需换对应的程序		
7	8DA5-A47L06RF-L0	LCD-主板42L06RF/47L06RF/8DA5/LG屏-停产				
8	8DA5-A55L09RF-L0	LCD-主板55L09RF/8DA5/LG屏				
9	8DA6-A32L20HW-L0	LCD-主板32L20HW/37L20HW/42L20HW/8DA6/LG屏-停产	8DA6配普通屏可以相互代用	需换对应的程序		
10	8DA8-A32L88IW-S0	LCD-主板32L88IW/8DA8/三星屏/三星FMB屏-停产	8DA8全尺寸可以相互代用	需换对应的程序，主板有两种注意主板屏供电的位置，对驱动线进行更改。		
11	8DA8-A88DA8002L0-SC	LCD-主板37L88IW（LG屏）/8DA8-淘汰				
12	8DA8-A8DA8002L0-SC	LCD-主板37L88IW/8DA8/LG屏-停产				
13	8DA8-A8DA8002L1-SC	LCD-主板32L88IW/8DA8/LG屏-停产				
14	8DD1-A32L08RT-L0	LCD-主板32L08RT/8DD1/LG屏-停产	8DD1全尺寸可以代用	需换对应的程序		
15	8DD1-A37L08RT-H0	LCD-主板37L08RT-F/8DD1/日立屏-停产				
16	8DD1-A37L08RT-L0	LCD-主板37L08RT-F/8DD1/LG屏-停产				
17	8DD1-A42L08RT-L0	LCD-主板42L08RT-F/8DD1/LG屏-停产				
18	8DD1-A47L08RT-L0	LCD-主板47L08RT-F/8DD1/LG屏-停产				
19	8G10-A32L16HC-L0	LCD-主板32L16HC/8G10/LG屏	8G10全尺寸可以代用，普通屏的板用在高清屏上面的时候需	8G系列可以用8G28代用(换相应驱动线)		
20	8G10-A46L16HC-S0	LCD-主板46L16HC/32L16HC/8G10/三星屏-停产				
21	8G10-A52L16HF-L0	LCD-主板52L16HF/8G10/LG屏-停产				
22	8G11-A42L16HF-Q0	LCD-主板42L16HF/8G11/奇美屏-停产	可以用8G10直接代用，			
23	8G20-A32L18RM-L0	LCD-主板 32L18RM/32L28RM/37L18RM/37L28RM/42L18RM/42L28RM/47L18RM/8G20/LG屏-停产	8G20全尺寸可以代用，普通屏的板用在高清屏上面的时候需加12针的LVDS排插。			
24	8G20-A32L28RM-X0	LCD-主板32L18RM/32L28RM/8G20/夏普屏-停产				
25	8G20-A47L18RM-L1	LCD-主板47L18/42L28/8G20/LG屏-停产				
26	8G22-A47L28RM-L0	LCD-主板47L28RM-F/8G22/LG屏-淘汰	8G28/8G29全尺寸可以代用		需换相对应程序	8G28的机芯换成8G29时需给用户配备酷KU盘
27	8G28-A32L28RM-L1	LCD-主板32L28RM/8G28/LG普通屏-停产				
28	8G28-A32L28RM-X0	LCD-主板32L28RM/8G28/夏普屏-停产				
29	8G28-A37L28RM-L0	LCD-主板37L28RM/8G28/LG普通屏-停产				
30	8G28-A42L28RM-L0	LCD-主板42L28RM-F/47L28RM-F/8G28/LG屏-停产				
31	8G28-A42L28RM-L1	LCD-主板42L28RM-F/8G28/LG升级屏-停产				
32	8G29-A32L02RM-L0	LCD-主板32L02RM/37L02RM/8G29/LG屏				
33	8G29-A42L02RF-L0	LCD-主板42L02RF/47L02RF/8G29/LG高清屏				
34	8G29-A47L02RF-L0	LCD-主板47L02RF/8G29/LG新屏				
35	8G29-A55L05RF-Q0	LCD-主板55L05RF/8G29/奇美屏				
36	8H01-A20L98TV-A0	LCD-主板20L16TV/20L98TV/8H01/AU屏-停产	可相互代用	需改相对应屏供电，插座，软件		
37	8H01-Z20L98TV-L0	LCD-主板20L98TV/8H01/LG屏-停产				



创维液晶电视主板代用表 更多彩电维修资料，请到彩电维修资料网（<http://www.tv160.net>）查询吧！

序号	物料编号	品名规格	代用物料	代用说明	备注
38	8H06-A19L081W-Z0	LCD-主板19L081W/8H06/中华屏-停产	可相互代用	需改软件	
39	8H06-A19L101W-L0	LCD-主板19L081W/19L101W/8H06/LG屏通用-停产			
40	8K21-A26L08HR-W0	LCD-主板26L08HR/8K21/创维屏-淘汰	可相互代用	直接代用	
41	8K21-A26L08HR-W3	LCD-主板26L03HR/26L08HR/8K21/创维屏(驱动线插排：扁平)(通用8K21-A26L08HR-W0)			
42	8K22-A32L08HR-L0	LCD-主板32L08HR/8K22/LG屏(通用8K22-A32L08HR-L1)	可相互代用	需换相对应程序	
43	8K22-A32L08HR-L1	LCD-主板32L08HR/8K22/LG新屏(通用8K22-A32L08HR-L0)-淘汰			
44	8K23-A32L02RM-L0	LCD-主板32L02RM/8K23/LG普通屏	可以相互代用	需换相对应程序	
45	8K23-A37L02RM-L0	LCD-主板37L02RM/8K23/LG普通屏			
46	8K23-A42L02RF-L0	LCD-主板42L02RF/8K23/LG屏	可以相互代用	需换相对应程序	
47	8K23-A47L02RF-L0	LCD-主板47L02RF/8K23/LG高清屏			
48	8K29-A32M10HR-L0	LCD-主板32M10HR/8K29/LG屏	与37M10HR的可以通用	需换相对应程序	
49	8K29-A42M10HF-Q0	LCD-主板42M10HF/8K29/奇美屏	42.47可相互代用	需换相对应程序	
50	8K60-A19L111W-L0	LCD-主板19L111W/8K60/LG屏-停产	可相互代用	需改屏供电，软件	
51	8K60-A22L101W-C0	LCD-主板22L101W/8K60/中华屏			
52	8K80-A37K10RN-L0	LCD-主板37K10RN/8K80/LG屏	可相互代用	需换相对应程序配相应的倍频板	
53	8K80-A42K10RN-L0	LCD-主板42K10RN/47K10RN/8K80/LG高清屏			
54	8K81-A42LED10-L0	LED-主板42LED10/47LED10/8K81/LG屏高清	可相互代用	升级软件	
55	8K81-A55LED10-Q0	LED-主板55LED10/8K81/奇美屏			
56	8M10-A32L98SW-H0	LCD-主板32L98SW/8M10/日立屏-停产	8M10系列可以全尺寸代用	需换相对应程序，改相对应的屏供电	
57	8M10-A32L98SW-L0	LCD-主板32L98SW/8M10/LG屏-停产			
58	8M10-A32L98SW-Q0	LCD-主板32L98SW/8M10/奇美屏-停产			
59	8M10-A32L98SW-S0	LCD-主板32L98SW/8M10/三星FMB屏-停产			
60	8M10-A37L98PW-L0	LCD-主板37L98PW/8M10/LG屏(通用5800-A39P9810-02)-停产			
61	8M10-A40L98SW-S0	LCD-主板40L98SW/8M10/三星屏-停产			
62	8M10-A40L98SW-S1	LCD-主板40L98SW/8M10/三星FMB屏-停产			
63	8M10-A42L9800-02	LCD-主板42L98SW/8M10/LG屏-停产			
64	8M10-A46L98SW-S0	LCD-主板46L98SW/8M10/三星屏-停产			
65	8M18-A32L01HM-Q0	LCD-主板32L01HM/8M18/奇美屏	可相互代用	需换相应的配屏程序	
66	8M18-A32L01HM-W0	LCD-主板32L01HM/32L01DZ/8M18/创维屏			
67	8M19-A32L01HM-L1	LCD-主板32L01HM/8M19/LG屏	8M19系列可相互代用	相互更改软件及LVDS插座均可通用。如果42寸的代换32/37的软件也可以通用，	如要申领板请以42寸的主板为首选（通用型较
68	8M19-A32L01HM-Q0	LCD-主板32L01HM/32L01DZ/8M19/奇美屏			
69	8M19-A32L01HM-X0	LCD-主板32L01HM/8M19/夏普屏			
70	8M19-A37L01HM-H0	LCD-主板37L01HM/8M19/日立屏			
71	8M19-A37L01HM-L1	LCD-主板37L01HM/8M19/LG屏			
72	8M19-A37L01HM-L2	LCD-主板37L01DZ/8M19/LG屏/37L01HM/8M19/LG V4 UDM屏			
73	8M19-A37L01HM-Q0	LCD-主板37L01HM/37L01DZ/8M19/奇美屏			


彩电维修资料网
<http://www.tv160.net>

创维液晶电视主板代用表 更多彩电维修资料，请到彩电维修资料网（<http://www.tv160.net>）查询吧！

序号	物料编号	品名规格	代用物料	代用说明	备注
74	8M19-A37L01HM-X0	LCD-主板37L01HM/8M19/夏普屏		但是屏驱动线要朝供电供电端插满即可	强)
75	8M19-A42L01HF-L1	LCD-主板42L01HF/8M19/LG屏			
76	8M19-A42L01HF-L2	LCD-主板42L01HF/42L01DZ/8M19/LG屏			
77	8M19-A42L01HM-Q0	LCD-主板42L01HM/42L01HP/8M19/奇美屏			
78	8M19-A42L01HM-Q3	LCD-主板42L01HF/8M19/奇美屏			
79	8M19-A47L01HF-Q0	LCD-主板47L01HF/8M19/奇美屏			
80	8M19-A47L01HM-L0	LCD-主板47L01HF/8M19/LG屏			
81	8M20-A24S15HM-W0	LCD-主板24S15HM/8M20/创维屏	8M20小尺寸系列可相互代用	换程序，代用主要取决于各路端子是否一样	能否代换主要取决于后壳的结构是否能安装的下
82	8M20-A26S15HM-Q0	LCD-主板26S15HM/8M20/奇美屏			
83	8M20-A26S15HM-T0	LCD-主板26S15HM/8M20/龙腾光电屏			
84	8M20-A26S15HM-W0	LCD-主板26S15HM/8M20/创维屏			
85	8M20-A32M11HM-W0	LCD-主板32M11HM/8M20/创维屏	M11系列可以相互代换	需换相应的配屏程序	
86	8M20-A37M11HM-Q0	LCD-主板37M11HM/8M20/奇美屏			
87	8M20-A37M11HM-W0	LCD-主板37M11HM/8M20/创维屏			
88	8M20-A42M11HF-Q0	LCD-主板42M11HF/8M20/奇美屏			
89	8M21-A32L01DZ-L0	LCD-主板32L01DZ/32L01HM/8M21/LG屏	8M60系列全尺寸可以相互代用	需换相对应程序，改相对应LVDS输出排插	42寸LG屏的板子通用型最强大
90	8M21-A32L01HM-Q0	LCD-主板32L01HM/8M21/奇美屏			
91	8M21-A42L01HF-Q0	LCD-主板42L01HF/42L01DZ/8M21/奇美屏			
92	8M21-A42L01HF-W0	LCD-主板42L01DZ/8M21/创维屏			
93	8M21-A47L01HF-Q0	LCD-主板47L01HF/8M21/奇美屏(LG屏通用)			
94	8M60-A32L05HR-L0	LCD-主板32L05HR/8M60/LG屏			
95	8M60-A37L05HR-A0	LCD-主板37L05HR/8M60/8K60/AU屏			
96	8M60-A37L05HR-W0	LCD-主板37L05HR/8M60/创维屏			
97	8M60-A42L05RF-L0	LCD-主板42L05HF/8M60/LG屏			
98	8M60-A42L05RF-W0	LCD-主板42L05HF/42L05DZ/8M60/创维屏			
99	8M60-A47L05HF-L0	LCD-主板47L05HF/8M60/LG屏	可以相互代用	需换相对应程序	
100	8M60-A47L05HF-W0	LCD-主板47L05HF/8M60/创维屏			
101	8M68-A42L03RF-L0	LCD-主板42L03RF/8M68/LG屏			
102	8M68-A47L03RF-L0	LCD-主板47L03RF/8M68/LG高清屏	可以相互代用	需换相对应程序	
103	8M68-A55L05RF-L0	LCD-主板55L05RF/8M68/LG屏			
104	8M71-A37L02HA-L0	LCD-主板32L02HA-C/37L02HA-C/8M71/LG普通屏			
105	8M71-A42L05HA-L0	LCD-主板42L02HA-C/47L02HA-C/42L05HA-C/47L05HA-C/8M71/LG高清屏	可以相互代用	需换相对应程序	
106	8M73-A37L03RM-L0	LCD-主板37L03RM/8M73/LG屏	与32L03RM的通用		
107	8M73-A42L03RF-L0	LCD-主板42L03RF/8M73/LG屏	可以相互代用	需换相对应程序	
108	8M73-A47L03RF-L0	LCD-主板47L03RF/8M73/LG屏			
109	8M73-A60L09RF-X0	LCD-主板60L09RF/8M73/夏普屏			
110	8M79-A32K10RN-L0	LCD-主板32K10RN/37K10RN/8M79/LG普通屏	32/37通用	需换相对应程序	
111	8M81-A26LED10-W0	LED-主板26LED10/8M81/创维屏	可以与奇美屏的相互代用	需换相对应程序	
112	8M81-A32LED10-W0	LED-主板32LED10/37LED10/8M81/创维屏	32/37通用	需换相对应程序	

创维液晶电视主板代用表 更多彩电维修资料，请到彩电维修资料网（<http://www.tv160.net>）查询吧！

序号	物料编号	品名规格	代用物料	代用说明	备注
113	8M86-A32E80RA-L0	LED- 主板42E80RA/8M86/LG屏	8M86/8M87/8M88系列 可相互代用	需换相对应程序及倍频板	
114	8M86-A42E80RA-L0	LED- 主板42E80RA/47E80RA/55E80RA/8M86/LG屏			
115	8R07-A24S16IW-T0	LCD- 主板24S16IW/8R07/龙腾光电屏	可以相互代用	需换相对应程序	
116	8R07-A24S16IW-W0	LCD- 主板24S16IW/8R07/创维屏			
117	8R08-A32L98SW-L1	LCD- 主板32L98SW/8R08/LG屏-停产	可以相互代用	需换相对应程序	
118	8R08-A32L98SW-Q0	LCD- 主板32L98SW/8R08/奇美屏-停产			
119	8R10-A32L01SW-L0	LCD- 主板32L01SW/8R10/LG屏	可以相互代用	需换相对应程序	
120	8R10-A32L01SW-Q0	LCD- 主板32L01SW/37L01SW/8R10/奇美屏			
121	8R10-A42L01SW-Q0	LCD- 主板42L01SW/8R10/奇美屏	8R80系列全尺寸可相互代用	需换相对应程序及倍频板	
122	8R80-A42E60HR-A0	LED- 主板42E60HR/8R80/AU屏			
123	8R80-A42E60HR-Q0	LED- 主板42E60HR/8R80/奇美屏			
124	8R80-A46E60HR-A0	LED- 主板46E60HR/8R80/AU屏			
125	8R80-A46E60HR-Q0	LED- 主板46E60HR/8R80/奇美屏			
126	8R80-A47E60HR-L0	LED- 主板47E60HR/8R80/LG屏			
127	8R81-A37E60HR-W0	LED- 主板32E60HR/37E60HR/8R81/创维屏	32/37通用	需换相对应程序	
128	8T1G-A32L18HC-L0	LCD- 主板32L18HC/8T1G/LG屏-停产	8T1G系列可用46寸的板代换	需换相对应程序，改对应屏供电	
129	8T1G-A8T1G600S0-SC	LCD- 主板46L16HC/8T1G/三星屏-停产			
130	8TAG-A32L16HC-L0	LCD- 主板32L16HC/32L16HR/8TAG/LG屏	只有37寸可以代换全部	需换相应程序(配37的板子结构能代换其他尺寸的，但其他尺寸的板子装不到37寸上面)	
131	8TAG-A32L16HC-X0	LCD- 主板32L16HC/32L16HR/8TAG/夏普屏			
132	8TAG-A37L16HC-L0	LCD- 主板37L16HC/37L16HR/8TAG/LG屏			
133	8TAG-A42L16HR-L1	LCD- 主板42L16HR/8TAG/LG屏-停产			
134	8TAG-Z42L16HC-L0	LCD- 主板42L16HC/8TAG/LG屏			
135	8TP9-A8TP9000S0-SC	LCD- 主板46L98SW/8TP9/三星屏-停产	可用8M10代换	必须连接键及线材一起更换	
136	8TR1-A8TR1022L0-SC	LCD- 主板32L88IW/8TR1/LG屏-停产	8TR1可以相互代换	需换相对应程序	
137	8TT0-A8TTN000L0-SC	LCD- 主板42L98/8TT0(LG屏)-淘汰	8TT0系列能相互代换	需换相应程序，改相应的屏供电	同尺寸，机芯，机型，软件分新，老配屏
138	8TT0-A8TTN000S0-SC	LCD- 主板40L98SW/8TT0/三星屏(旧编号为8TT0-A8TTN000S0-SC)-停产			
139	8TT0-A8TTN000L0-SC	LCD- 主板42L98SW/8TT0/LG屏(旧编号为8TT0-A8TTN000L0-SC)			
140	8TT0-A8TTN000S0-SC	LCD- 主板40L98SW/8TT0/三星屏-淘汰	8TTN系列能相互代换	需换相对应程序	
141	8TTN-A8TTN000L0-SC	LCD- 主板37L17SW/8TTN/LG屏-停产			
142	8TTN-A8TTN000L1-SC	LCD- 主板42L17SW/8TTN/LG屏-停产			
143	8TTY-A32L98SW-L0	LCD- 主板32L98SW/8TTY/LG屏-停产	可用8M10代换	必须连接键及线材一起更换	

注：1. 以上数据来自培训车间的日常维修报表。

2. 请根据是否量产再结合物资管理科即时库存进行备料。

3. 板卡申领建议：同一机芯所有尺寸通用时，请以42寸的板为首选。（LVDS插口针数能满足所有尺寸）

4. 请结合物资管理科即时库存进行备料。

彩电维修资料网
<http://www.tv160.net>

彩电维修资料网
<http://www.tv160.net>