

表 7-2 菜单预置项目及显示数据

引脚	预置项目说明	OSD第一行	PF25E8 数据	G29E6 数据
1	SECAM接收功能	SECAM	NO	NO
2	图文	TELETEXT	NO	NO
3	丽音	NICAM	NO	NO
4	梳状滤波器	DCOMB	NO	NO
5	红双喜显示功能	HAPPYNESS	YES	NO
6	环绕声	KA22686	NO	YES
7	BBE模式	BBE MODE	ORDINA	
8	BBE	BBE	NO	
9	超强接收			NO
10	重低音	WOOFER	NO	NO
11	屏幕尺寸	SCREEN SIZE	BIG	BIG(SMALL)
12	彩色检测	COLORDET	EUROPE	EUROPE
13	梳状滤波器控制	DCOM CTR	I2CBUS	I2S BUS
14	清晰度	SHARP PEAK	3MHz	3MHz
15	射频 NTSC 制式	TV NTSC	YES	YES(NO)
16	SIF 开关	SIF SW	INT	INT(EXT)
17	PAL-M/N 选择	PAL-M/N	NO	NO
18	声表面波滤波器选择	SAW	QSS	QSS(INT)
19	AV 端子数量	AV NUM	3AV	3AV(2AV)
20	一路 AV	ONEAV	OTHER	OTHER(ONE)
21	伴音识别	SIF DET	MANUAL	MANUAL

表 7-3 可调参数

几何校正	项目说明	几何校正参数	OSD第一行	OSD第二行	
				PF25E8 数据	G29E6 数据
1	场幅	VERTICAOL AMPLITUDE	VAMP	17	23
2	50Hz 场中心	VERTICAOL SHIFT(50HZ)	V50	05	03
3	60Hz 场中心	VERTICAOL SHIFT(60HZ)	V60	04	03
4	S校正	S.CORRECTION	SCR	00	05