

表 15-2 总线调整数据

序号	屏幕显示缩写	调整项目	TV 50Hz	TV 60Hz	DVD 50Hz	VGA
1	MIF	负极性主中频锁相环调整	3F	3F		
2	MAG	* 主 AGC 设置	15	17		
3	MYFP	* 主亮度信号延时(PAL)	0D			
4	MYFN	* 主亮度信号延时(NTSC)		0B		
5	YAV	* AV 亮度信号延迟			0D	
6	MYG	主亮度增益设置	01	01	01	01
7	XTAL	色副载波晶体设置	09	09	09	09
8	TYD	TDA9178 亮度信号延迟设置	04	04	04	
9	TVG	TDA9178 亮度信号 γ 校正调整	25	16	25	
10	TDS	TDA9178 亮度信号动态肤色校正设置	01	01	01	
11	TDSA	TDA9178 亮度信号动态肤色校正角度设置	01	01	01	
12	TDSW	TDA9178 亮度信号动态肤色校正范围设置	01	01	01	
13	TDSS	TDA9178 亮度信号动态肤色校正大小设置	01	01	01	
14	TGEG	TDA9178 绿色改善增益设置	01	01	01	
15	TGEW	TDA9178 绿色改善范围设置	01	01	01	
16	TGES	TDA9178 绿色改善大小设置		01	01	
17	TBSG	TDA9178 蓝色延伸增益设置	01	01	01	
18	TBSS	TDA9178 蓝色延伸大小设置	01	01	01	
19	TABS	TDA9178 自适应黑电平延伸电平设置	20	21	20	
20	TNLG	TDA9178 非线性增益设置	20	1C	20	
21	TS	TDA9178 清晰度调整	30	38	30	
22	TLW	TDA9178 线性范围设置	0A	0A	0A	
23	TCTI	TDA9178 彩色瞬态特性改善设置	01	01	01	
24	COON	动态降噪挖芯电平设置	30	30	30	
25	HCDL	阴极驱动电平设置	04	06	04	04
26	HSCL	白峰软切割电平	02	02	02	02
27	HPWL	白峰限幅电平	08	08	08	08
28	HAKB	黑电流稳定自动调整	00	00	00	00
29	HWPR	* 红枪亮平衡调整	18	1F	18	18
30	HWPG	* 绿枪亮平衡调整	32	1E	32	32
31	HWPB	* 蓝枪亮平衡调整	28	27	28	28
32	HBOR	* 红枪暗平衡调整	08	08	08	08
33	HBOG	* 绿枪暗平衡调整	08	08	08	08
34	HBLU	黑电平延伸开关	01	01	01	01
35	HBLA	蓝电平延伸开关	01	01	01	01
36	MCON	蓝背景静噪的对比度调节	20	20	20	20
37	PVSL	* 50Hz 逐行扫描的场线性	1C		1C	
38	PVA	* 50Hz 逐行扫描的垂直幅度	31		31	