

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	TV-50Hz 初始状态	TV 50Hz	TV 60Hz	DVD 50Hz	VGA
81	PSC	* 50Hz 逐行扫描的垂直方向的 S 校正	1C				
82	PVZ	50Hz 逐行扫描的垂直方向变焦	19				
83	PVC	50Hz 逐行扫描的垂直卷拉	1F				
84	PVW	50Hz 逐行扫描的垂直延迟	16				
85	PEW	* 50Hz 逐行扫描的行幅	23				
86	w	* 50Hz 逐行扫描的起始消隐行	08				
87	PSLB	* 50Hz 逐行扫描的行中心	25				
88	PHS	* 50Hz 逐行扫描的东西枕校量	19				
89	PEWP	* 50Hz 逐行扫描的四角失真校正	0A				
90	PEWC	* 50Hz 逐行扫描的底部失真校正	00				
91	PEWL	* 50Hz 逐行扫描的梯形失真校正	29				
92	PEWT	* 50Hz 逐行扫描的平行四边形失真校正	30				
93	PHP	* 50Hz 逐行扫描的水平方向桶形失真校正	08				
94	PHB	50Hz 逐行扫描的高压补偿	28				
95	PEWE	* 60Hz 逐行扫描的垂直加权	03				
96	QIV	* 60Hz 逐行扫描的水平加权	60				
97	QIH	* 60Hz 逐行扫描的场线性	16				
98	QVSL	* 60Hz 逐行扫描的垂直幅度	20				
99	QVA	* 60Hz 逐行扫描的场中心	2C				
100	QVS	* 60Hz 逐行扫描的垂直方向的 S 校正	1C				
101	QSC	60Hz 逐行扫描的垂直方向变焦	19				
102	QVZ	60Hz 逐行扫描的垂直卷拉	1F				
103	QVC	60Hz 逐行扫描的垂直延迟	16				
104	QVW	* 60Hz 逐行扫描的行幅	21				
105	QEW	* 60Hz 逐行扫描的起始消隐行	08				
106	w	* 60Hz 逐行扫描的行中心	23				
107	QSLB	* 60Hz 逐行扫描的东西枕校量	17				
108	QHS	* 60Hz 逐行扫描的四角失真校正	0A				
109	QEWP	* 60Hz 逐行扫描的底部失真校正	00				
110	QEW	* 60Hz 逐行扫描的梯形失真校正	27				
111	C	* 60Hz 逐行扫描的平行四边形失真校正	25				
112	QEWL	* 60Hz 逐行扫描的水平方向桶形失真校正	08				
113	QEWT	60Hz 逐行扫描的高压补偿	28				
114	QHP	* VGA 卡的垂直幅度	17				
115	QHB	* VGA 卡的场中心	25				
116	QWE	* VGA 卡垂直方向的 S 校正	1C				
117	VVA	VGA 卡的垂直方向变焦	19				
118	VVS	VGA 卡的垂直卷拉	1F				
119	VSC	VGA 卡的垂直延迟	19				
120	VVZ	* VGA 卡的东西枕校范围	0A				