

**TDA9178-2 par-13(TV50Hz 状态)**

| 项目   | 调整说明     | 数据  |          |         |         |
|------|----------|-----|----------|---------|---------|
|      |          | 缺省值 | CHD2992A | CHD2998 | CHD3488 |
| OSP★ | 超级智能峰化   | 1   | 1        | 1       | 1       |
| WPO★ | 黑电平延伸    | 0   | 0        | 0       | 0       |
| DSK★ | 动态肤色校正   | 1   | 1        | 1       | 1       |
| ASK★ | 肤色校正角选择  | 1   | 1        | 1       | 1       |
| WSK★ | 动态肤色校正带宽 | 1   | 1        | 1       | 1       |
| SSK★ | 动态校正范围   | 1   | 1        | 1       | 1       |
| DGR★ | 绿色增强     | 1   | 1        | 1       | 1       |
| GGR★ | 绿色增强增益   | 1   | 1        | 1       | 1       |

**TDA9178-3 par-14(TV50Hz 状态)**

| 项目  | 调整说明    | 数据  |          |         |         |
|-----|---------|-----|----------|---------|---------|
|     |         | 缺省值 | CHD2992A | CHD2998 | CHD3488 |
| WGR | 绿色增强带宽  | 1   | 1        | 1       | 1       |
| SGR | 绿色增强范围  | 1   | 1        | 1       | 1       |
| DBL | 蓝电平延伸   | 1   | 1        | 1       | 1       |
| GBL | 蓝电平延伸增益 | 1   | 1        | 1       | 1       |
| SBL | 蓝电平延伸范围 | 1   | 1        | 1       | 1       |
| CDS | 彩色相关锐度  | 1   | 1        | 1       | 1       |
| CTI | 彩色瞬态改良  | 1   | 1        | 1       | 1       |
| BON | 黑电平补偿   | 1   | 1        | 1       | 1       |

**TDA9178-4 par-15(TV50Hz 状态)**

| 项目               | 调整说明  | 数据  |          |         |         |
|------------------|-------|-----|----------|---------|---------|
|                  |       | 缺省值 | CHD2992A | CHD2998 | CHD3488 |
| Black Stretch    | 黑电平延伸 | 32  | 32       | 32      | 32      |
| NonLinearity Amp | 非线性放大 | 32  | 32       | 32      | 32      |
| Gamma            | 伽马校正  | 32  | 32       | 32      | 32      |
| Peaking          | 峰化处理  | 10  | 10       | 10      | 10      |
| Steepness        | 锐化处理  | 63  | 63       | 63      | 63      |
| Coring           | 核化处理  | 32  | 32       | 32      | 32      |
| Line Width       | 线性带宽  | 10  | 10       | 10      | 10      |

**Option4-16(TV50Hz 状态)**

| 项目           | 调整说明        | 数据   |          |         |         |
|--------------|-------------|------|----------|---------|---------|
|              |             | 缺省值  | CHD2992A | CHD2998 | CHD3488 |
| HDTV         | 数字高清彩电模式设定  | Yes  | Yes      | Yes     | Yes     |
| TV Terra/VCR | TV/VCR 模式选择 | VCR  | VCR      | VCR     | VCR     |
| 1080 IVER    | 1080i 场频设定  | 60Hz | 60Hz     | 60Hz    | 60Hz    |

注意:以上表格中凡是标有“★”的数据,均是不可调的,其余的几何参数数据,可根据具体情况作调整;在生产和调试过程中,不要进行机心的“INT”操作,否则已经写入或调试完毕的数据将会丢失。