表 1-2 NC-3 机心总线数据

项目	说明	C2919P	C2919 PS	C2919 PV	C2919 PI	C2919P D/C2920 PN	C2919P K/3418 PK	C2939 KS	C3419	C3419P N/3419 PD	C3419 PT	C3419 PB	C3419 D	C3418P N/3418 PD	C3418 PB
M00	模式 00	48	48	50	50	61	54	32	63	61	61	63	45	50	54
M01	模式 01	57	59	59	59	57	59	59	57	57	57	57	57	59	59
M02	模式 02	27	27	27	27	59	31	27	63	59	63	59	43	27	27
SUB	副亮度	31	31	31	31	41	34	31	54	48	48	48	41	27	34
SBM	副亮度可变范围	28~31	28~31	28~31	28~31	36~41	28~34	28~31	32	44~48	44~48	44~48	35~41	27~28	28~34
SCN	副对比度	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	32	32	32
SCX	副对比度最大值	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
SCM	副对比度最小值	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	10	10
SCL	副色饱和度控制(4.43MHz)	35	35	35	32	32	29	35	32	32	32	32	32	29	29
SC3	副色饱和度控制(3.58MHz)	33	33	33	33	32	33	33	32	32	32	32	32	33	32
ST1	副色调控制	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
SS4	副锐度控制(4.43MHz)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	38
SS3	副锐度控制(3.58MHz)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
HPS *	行中心调节	42	42	42	40	34	40	42	48	34	34	34	34	40	41
HIT *	场幅调节	32	32	32	32	36	31	36	32	48	48	48	48	36	40
LIN *	场线性调节	31	31	31	34	32	38	31	32	32	32	32	32	34	33
VSC *	场 S 校正	22	22	22	28	22	32	22	28	28	28	28	28	28	32
VPS *	场中心调节	32	32	32	10	40	10	32	38	38	38	38	38	10	21
VCP *	场补偿	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
WID *	行幅调节	20	20	20	25	25	25	20	25	25	25	25	25	25	26
DPC *	东西枕校	38	38	38	22	39	22	38	22	22	22	22	22	22	21
CNR *	四角枕形失真校正	22	22	22	35	12	35	22	45	45	45	45	45	35	35
KEY *	梯形失真校正	16	16	16	14	15	14	16	15	15	15	15	15	16	16