

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值	实际值 (根据具体的机器抄写)
95	QIV	* 60Hz 逐行扫描的垂直加权	03	
96	QIH	* 60Hz 逐行扫描的水平加权	60	
97	QVSL	* 60Hz 逐行扫描的场线性	19	
98	QVA	* 60Hz 逐行扫描的垂直幅度	3E	
99	QVS	* 60Hz 逐行扫描的场中心	2F	
100	QSC	* 60Hz 逐行扫描的垂直方向的 S 校正	14	
101	QVZ	60Hz 逐行扫描的垂直方向变焦	19	
102	QVC	60Hz 逐行扫描的垂直卷拉	1F	
103	QVW	60Hz 逐行扫描的垂直延迟	16	
104	QEWV	* 60Hz 逐行扫描的行幅	2F	
105	QSLB	* 60Hz 逐行扫描的起始消隐行	08	
106	QHS	* 60Hz 逐行扫描的行中心	25	
107	QEWP	* 60Hz 逐行扫描的东西枕校量	2D	
108	QEWC	* 60Hz 逐行扫描的四角失真校正	1F	
109	QEWL	* 60Hz 逐行扫描的底部失真校正	1F	
110	QEWT	* 60Hz 逐行扫描的梯形失真校正	38	
111	QHP	* 60Hz 逐行扫描的平行四边形失真校正	08	
112	QHB	* 60Hz 逐行扫描的水平方向桶形失真校正	08	
113	QEW	60Hz 逐行扫描的高压补偿	28	
114	VVA	* VGA 卡的垂直幅度	28	
115	VVS	* VGA 卡的场中心	37	
116	VSC	* VGA 卡垂直方向的 S 校正	14	
117	VVZ	VGA 卡的垂直方向变焦	19	
118	VVC	VGA 卡的垂直卷拉	1F	
119	VVW	VGA 卡的垂直延迟	16	
120	VEWV	* VGA 卡的东西枕校范围	20	
121	VSLB	* VGA 卡的起始消隐行	08	
122	VHS	* VGA 卡的行中心	25	
123	VEWP	* VGA 卡的东西枕校量	26	
124	VEWC	* VGA 卡的东西枕校量	1F	
125	VEWL	* VGA 卡的底部失真校正	1F	
126	VEWT	* VGA 卡的梯形失真校正	36	
127	VHP	* VGA 卡的平行四边形失真校正	08	
128	VHB	* VGA 卡的水平方向桶形失真校正	08	
129	VEWE	VGA 卡的高压补偿	28	
130	BYD	基带 Y(亮度)延迟	04	
131	BYOP	基带 Y(亮度)输出范围	00	
132	BYA	基带 Y(亮度)AGC	CE	