

A6 机芯

适用范围：采用 LA7687A 小信号处理单片及 LC864512-5C77/LC864512-5D18 微处理器的电视机。

适用机型：TC2139、TC2139C/D、TC2145、TC2151、TC2165、TC2166、TC2168C、TC2179、TC2180、TC2182M、TC2188、TC2146、TC2511、TC2511C、TC2521、TC2531 系列、TC2532、TC2539 系列、TC2557、TC2563、TC2565D、TC2567、TC2568、TC2578、TC2953、TC2955、TC2957、TC2958、TC2960、TC2961、TC2961C、TC2963、TC2965、TC2966、TC2968、TC2972、TC2975、TC2975D/MD 等。

主要芯片：小信号处理集成电路 LA7687A (N201)、数据存储器 Q24LC04 (N802)、微处理器 LC864512-5C77/LC864512-5D18 (N801)、场块 LA7837/LA7838 (N501)、伴音功放集成电路 LA4285/LA4287 (N001、N002) 等。

一、特殊功能设置方法

- 1、同时按住电视机小门里的“F”键和遥控器上的“S”键，屏幕上出现“项目-X 设定-X”；
- 2、按“F”键，可轮换出现“项目-1”、“项目-2”、“项目-3”；
- 3、按“音量增/音量减”键，可轮换出现“设定-0”、“设定-1”；
- 4、按遥控器上“S”键即可记忆并退出特殊功能设置状态。

二、特殊功能表

项目	设定	功能
项目-1	设定-0	取消最大音量,允许自动搜台
项目-1	设定-1	设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2	设定-0	开机时收看上次关机时的节目
项目-2	设定-1	开机处于 AV 状态
项目-3	设定-0	英文显示
项目-3	设定-1	中文显示

三、说明

通过特殊功能设定可以实现下列功能：①实现最大音量限制；②禁止/允许自动搜索记忆；③开机处于 AV 状态；④中/英文字符显示选择等。