

A9 机芯

适用范围：采用 LA7687A 小信号处理单片及 LC864516-5G18 微处理器的电视机。

适用机型：TC2511A、TC2961A、TC2961G、TC2961AM、TC2975A、TC2975F 等。

主要芯片：小信号处理集成电路 LA7687A（N201）、微处理器 LC864516-5G18（N801）、数据存储存储器 Q24LC04（N802）、场输出集成电路 LA7838（N501）等。

一、特殊功能设置方法

- 1、同时按住电视机小门里的“F”键和遥控器上的“S”键，屏幕上出现“项目-X 设定-X”；
- 2、按“F”键，可轮换出现“项目-1”、“项目-2”、“项目-3”；
- 3、按“音量增/音量减”键，可轮换出现“设定-0”、“设定-1”；
- 4、按遥控器上“S”键即可记忆并退出特殊功能设置状态。

二、特殊功能表

项目	设定	功能
项目-1	设定-0	取消最大音量,允许自动搜台
项目-1	设定-1	设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2	设定-0	开机时收看上次关机时的节目
项目-2	设定-1	开机处于 AV 状态
项目-3	设定-0	英文显示
项目-3	设定-1	中文显示

三、其它特殊功能设置

- 1、“F+9”选择开机自动搜台功能
- 2、“F+1”选择个人设定，具体设置如下：

项目	意义	数据
COLOUR	彩色	27
BRIGHT	亮度	36
CONTRAST	对比度	59
TINT	色调	31
SHARPNESS	锐度	31