

5T30工厂调试参数

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询！

0			7		
AKB	0	自动截至检测	VEHT	4	场高压校正
SECD	0	SECAM模式	HEHT	4	行高压校正
1		PAL制（50HZ）行场线性	BRTS	9	副亮度
HPOS	13	50Hz行中心值	RAGC	21	高放AGC调整 #
VP5O	6	50Hz场中心值	HAFC	1	AFC增益调整
HIT	17	50Hz场幅	V25	38	25%音量输出值
DPC	16	枕校调整	V50	59	50%音量输出值
ECCT	6	顶部边角校正	V100	70	100%音量输出值
ECCB	8	底部边角校正	MUTT	0E	软件启动静音时间
VLIN	0C	50Hz场线性	STAT	0	软件启动对比度上升时间
VSC	8	50 Hz场S线形	8		
KEY	1F	梯形调整	FLG0	56	中频标识位
WID	1F	行幅调整	FLG1	D4	标识位
2		NTSC制（60HZ）行场线性	REFP	0D	基准脉冲位置
HPS	0	60Hz行中心值	RSNS	0	R 灵敏度
DPCS	0B	60Hz枕校调整	GSNS	0	G 灵敏度
VLIS	9	60Hz场线性	BSNS	0	B 灵敏度
KEYS	25	60Hz梯形调整	MOD	7	模式
VSS	0E	60HZ场S线形	MOD1	6	模式1
WIDS	1F	60Hz行幅调整	MOD2	FD	模式2
VP60	0	60Hz场中心值	MOD3	FE	模式3
HITS	13	60Hz场幅	9		
ECCTS	9	60Hz顶部边角校正	MOD4	6	模式4
ECCBS	1F	60Hz底部边角校正	STBY	1	VCD / IF STANBY
3			SVM	2A	扫描速度调整 *
16:9 HIT	0	50HZ时16: 9场幅调整	SVM1	4A	速调状态1
16:9 KEY	1F	50HZ时16: 9梯形调整	SVM2	6A	速调状态2
16:9 WID	2A	50HZ时16:9行幅调整	SVM3	4A	速调状态3
16:9 DPC	7	50HZ时16:9枕校调整	VLBK	0	场消隐开始点/截止点
16:9 ECCT	8	50HZ时16:9顶部边角校正	VCEN	0	场定心调整
16:9 HITS	2	60HZ时16: 9场幅调整	OPT	67	系统设置
16:9 KEYS	1C	60HZ时16: 9梯形调整	PRBR	20	抛物波调整 *
16:9 WIDS	2A	60HZ时16:9行幅调整	10		
16:9 DCPS	6	60HZ时16:9枕校调整	TRUM	20	梯形调整
16:9ECCTS	9	60HZ时16:9顶部边角校正	ASSH	0	不对称清晰度
4			UCOM	0	MICOM控制 *
OSD	36	菜单位置	PYNX	20	正常行同步最大值
COLC	30	NTSC色度中间值	PYNN	9	正常行同步最小值
RCUT	80	红截止 #	PYXS	22	搜索行同步最大值
GCUT	80	绿截止 #	PYNS	1E	搜索行同步最小值
BCUT	80	蓝截止 #	RCUTS	0	针对YUV的红截止
GDRV	40	绿激励 #	GCUTS	0	针对YUV的绿截止
BDRV	40	蓝激励 #	BCUTS	0	针对YUV的蓝截止
CNTX	45	对比度最大值	11		
OSDVS	22	NTSC制OSD垂直方向的位置 #	GDRVS	0	YUV的绿激励
OSDV	22	PAL制OSD垂直方向的位置 #	BDRVS	0	YUV的蓝激励
5			CURW	88	拉幕中间位置
COLN	0	色度最小值	AUO	0	TA1343输出调整
TNTX	30	NTSC色调最大值	OSDF	48	字符大小调整
TNTN	20	NTSC色调最小值	12		
ST3	20	NTSC3.58电视清晰度中间值	SHPN	10	清晰度最小值与中间值的差值
SV3	2F	NTSC3.58视频清晰度中间值	TXCX	1F	字符对比度最大值
ST4	20	非NTSC3.58电视清晰度中间值	RGCN	0	字符对比度最小值
SV4	2F	非NTSC3.58视频清晰度中间值	ABL	30	自动亮度限制
SVD	2F	DVD清晰度中间值	DCBS	30	视频细节部分的调整
BRTC	35	亮度中间值	CLTO	27	TV非M制的YC相位
SHPX	3F	清晰度最大值	CLTM	2F	TV M制的YC相位
6			CLVO	1F	YUV 非M制的YC相位
TNTC	40	NTSC色调中间值	CLVD	0F	YUV M制的YC相位
COLP	20	PAL色度中间值	DEF	1	偏转内供电开关
COLS	0	SECAM色度中间值			
SCOL	7	副色度			
SCNT	0F	副对比度			
CNTC	3F	对比度中间值			
CNTN	0	对比度最小值			
BRTX	45	亮度最大值			
BRTN	0	亮度最小值			
COLX	45	色度最大值			