


## TC-2158、T2128W 机型常见故障维修:

1、常见黄色回扫线，是因为 CPU (TMP47C837N)，有高压打火或错误输入数据，而使 CPU 给储存器输入错误的数据引起。

**解密方法如下：**在用户原的遥控上频道升、降键中间有解锁功能键，但是必须将遥控器打开，用铜线将功能键的未接上的部份连接好，然后再按功能键看彩电屏幕上会出现二行英文字母，在按的同时也要观察英文字母的颜色，必须是二行字母的颜色都是红色的同时再按频道数字“1”键，彩电屏幕同时会由黄色回扫线变成黑屏；即时解锁成功，然后按一下功能键看二行英文字母由全红色变成上行红、下行绿等。由于彩电本身的字符消隐，此数据的丢失，所以色度、亮度、对比度都为零，只要调整合理的色度、亮度、对比度即可，在解码后需要按以下电路作一些改进，否则这种现象还会出现，技改方法如下：



**将跨线 J734 切断串一个电感 10μH. ①②③脚的稳压二极管为 6.2V.**

如果此故障机显像管是细管座的话很有可能是因视放 B 蓝枪对地打火引起,应同时将细管座的蓝枪铜皮和粗管座相连的铜皮去掉。

2、TC-2528B 电路出现保护，即是在强行开机瞬间 12V、8V、26V、140V、200V 都有的情况下，即重点查位号 R554 为 150KΩ/1/2W 电路是否开路。因此电阻上的压降较大，所以此电阻容易损坏。

有用户常时间使用遥控关机导致 CPU 记忆，因而用户在每次开机时都使用遥控才开得了机，在给用户维修时可用遥控器上的“S”键来解除，即按住“S”键不放大约 10 分秒，屏幕就会出现 SP—，然后按频道数字“0”、“1”屏幕上显示为 SP01 再按整机面板上的记忆键即可。