

显像管基础信息查询															
更多彩电资料请到《彩电维修资料网》 http://www.tv160.net 查询吧！															
ID	显像管物料编码	适用机型	物料名称	供应商名称	供应商物料编码	偏转线圈参数	场频	聚焦	配管参考机型	高压包	行部分参数	场部分参数	枕校部分参数	主要技术指标	结构配合
1	44-21RFLN-T01	21"纯平机	21"纯平显像管	东芝	A51LTH194X04		50HZ	单聚焦	AT2170B	37-BSC250-2070A	(逆程电容: C404: 4300PF/1600V, C407:6000PF /1600V)		R329: 10K1/6W	逆程时间: 11.2uS , 高压:26.7KV(高压标准: 20~30kV)	
2	44-210FLE-FD1A	21" 非纯平机型	21" CRT	广东福地	54SX528BY22-DC01(赤道)	LH=1.82mH, LV=24.1mH	50HZ	单聚焦							
3	44-210FLN-BP1	TCL2195等21"普平	21"普平CRT	北京松下	A51JXS098X96		50HZ	单聚焦							
4	44-210FLN-CH1	21"普平机型	21"普平CRT	中华(马来西亚产)	A51AEZ90X26		50HZ	单聚焦	N21K3	37-BSC250-A030X	逆程电容(C406: 27-ALR103-J0X,C402: 26-AMK331-JZX并C402: 26-AMK561-JZX);S校正电容C421: 27-AGQ394-J0X;行线性电感L412: 36-LIN500-XX1;调宽电感L411: 36-WIN400-XX2	R315: 18-CE0152-JNX;R313: 18-FG0129-JHX	R414: 18-CB0243-JNX	逆程时间: 11.8us;行反峰:900Vrms;高压: 26.1KV;B+电压: 112V;束流: 0.84mA	
5	44-210FLN-FD2	21"普平彩电	21"普平彩管	福地	54SX528Y22-DC01	LH=1.92mH, LV=22.0mH	50HZ	单聚焦	2111DI	37-050119-113	逆程电容(C405:560PF/2KV,C407:10000PF /1600V;C404: 560PF/2KV并220PF/2KV);S校正电容C418: 0.39UF/400V;行线性电感L412: 45uH;调宽电感L411: 96UH	R305:1.5Ω 1W	无	逆程时间:11.3uS;行反峰:980V;高压:25.7KV;B+电压:111±1V;束流:0.9mA	
6	44-210FLN-FD3	DT2BOP,DT2131PF	21"普平显像管	广东福地	54SX528Y22-DC01		50HZ	单聚焦							
7	44-210FLN-HF2	21"普平机型	21"普平CRT	南京华飞	A51EHW155X96		50HZ	单聚焦							
8	44-210FLN-HF4	21"普平机型	21"普平CRT		A51EFK155X96		50HZ	单聚焦							
9	44-210FLN-HF5	21"机型	21"普平管		A51EFK135X96		50HZ	单聚焦							
10	44-210FLN-HF6	21"普平机型	21"普平管	华飞	A51EHW135X96		50HZ	单聚焦	2118EW	37-050119-09BOX	逆程电容C406:10000PF/1.6KV;S校正电容C421:0.43UF/250V;行线性电感L412:39UH;调宽电感:L411:64UH	R310A:150Ω 1W;R311:330Ω 1W;C301A:15PF/500V	无	逆程时间:11.5us;行反峰:980Vp-p;高压:25.1KV;B+电压:111±1V;束流:0.81mA	无码胆柱
11	44-210FLN-IR1	21"普平机型	21"CRT	彩虹集团	A51CFAA00X01	LH=1.9mH; LV=19.87mH	50HZ	单聚焦	AT2115	37-050119-113	逆程电容:(C404:330PF/2KV,C407:9200PF/1.6KV);S校正电容C418:0.33UF/250V;行线性电感L412:45 uH;	R305:1.2Ω /1W	无	逆程时间:12uS;行反峰:1000V;高压:25.0KV;B+电压:109V;束流:0.96mA	
12	44-210FLN-LG1A	21"普平机型	21"普平显像管	LG公司	A51QAE320XA5		50HZ	单聚焦	21A106F	37-BSC250-2111X	逆程电容(C406:27-ALR103-J0X,C402:26-AMK331-JZX并C402:26-AMK561-KDX);S校正电容C421:27-AGQ394-J0X;行线性电感L412:36-LIN500-XX1;调宽电感L411:36-WID640-XX1	R310:41-WJ0125-B00;R336: 18-FF0681-JGX;C306: 25-BDA102-M1X	无	逆程时间:11.8us;行反峰:1000Vrms;高压:24.5KV;B+电压:111±1V;束流:0.8mA	码胆柱: 无
13	44-210FLN-LG5A	21"普平机型	21"普平CRT	LG PHILIPS(长沙)	A51QAE320X45BKGA		50HZ	单聚焦							
14	44-210FLN-SG3	21"彩电	21"彩管	深圳赛格日立公司	A51JSY73X13(C)	LH=1.80mH, LV=23.81mH	50HZ	单聚焦							
15	44-210FLN-SG3A	所用21"非纯平机型	21"CRT	赛格日立	A51JFC82X13(C)		50HZ	单聚焦							
16	44-210FLN-SG5A	2131NB、2131NB3	21"普平显像管	赛格日立	A51JFC82X20(C)	LH=1.43mH, LV=20.1mH	50HZ	单聚焦							
17	44-210FLN-SM1A	21"普平机芯	21"普平CRT	三星(马来西亚)	A51KQK99X01	LH=1.85mh, LV=30.0mh	50HZ	单聚焦							
18	44-210FLN-SZ2A	21"	CRT A51KQK99X01(ASJN)	深圳三星	A51KQK99X01<+200>		50HZ	单聚焦							
19	44-210FLN-SZ3A	2131NB、2131NB3	21"普平显像管	深圳三星	A51KQK99X02		50HZ	单聚焦							
20	44-210FLN-SZ4A	2131ND、2131ND3	CRT	深圳三星	A51KQK99X03		50HZ	单聚焦							
21	44-210FLN-TH1	21"普平机	21"普平显像管	THAI	A51LMV10X02	LH=1.82nh, LV=23.31nh	50HZ	单聚焦							
22	44-210FLN-TH1A	21"非纯平机型	21"普平CRT	THAI	A51LMV10X02		50HZ	单聚焦							
23	44-210FLN-TH2A	21"普平机	21"普平显像管	THAI	A51LZM10X02		50HZ	单聚焦							
24	44-210FLN-TA1A	21"普平机	21"普平CRT	THOMSON(广东福地)	54SX528Y22-DC01		50HZ	单聚焦							

25	44-210FLS-TH2A	21"普平机	21"普平CRT	THAI 泰国	A51LZM10X02		50HZ	单聚焦							
26	44-210FLS-OV1A	21"普平机型	21"普平CRT	越南ORION	A51JSW91X07(VG)		50HZ	单聚焦							
27	44-210FLS-BP1A	通配21"普平机型	21"普平CRT	北京松下	A51JXS098X96		50HZ	单聚焦							
28	44-210FLS-CH2A	21"普平	21"普平CRT	中华（马来西亚）	A51AEZ90X26AR（南非磁场）		50HZ	单聚焦							
29	44-210FLS-FD1A	21"非纯平机型	21"CRT	广东福地	54SX528Y22-DC01	LH=1.82mh, LV=24.1mh	50HZ	单聚焦							
30	44-210FLS-FD2A	21"非纯平机型	21"CRT	广东福地	54SX528Y22-DC01		50HZ	单聚焦							
31	44-210FLS-LG3A	21"普平机型	21"普平CRT	LG PHILIPS（长沙）	A51QAE320X45BTGA		50HZ	单聚焦							
32	44-210FLS-SG1A	21"普平机型	21"普平CRT	赛格日立	A51JSY63X13（CR）		50HZ	单聚焦							
33	44-210FLS-TS1A	通配21"普平机型	21"普平CRT	THOMSON（广东福地）	54SX528Y22-DC01		50HZ	单聚焦							
34	44-210FLW-HF1	21"非纯平机型	21“显像管	华飞公司	A51EHW135X47		50HZ	单聚焦							
35	44-210FLW-HF1A	21"普平机	21"普平显像管	华飞公司	A51EHW135X47	LH=1.34mh, LV=20.4mh	50HZ	单聚焦							
36	44-210FSE-OV1A	21"普平机型	21"普平CRT	越南ORION	A51JSW91X07(VG)		50HZ	单聚焦							
37	44-210FSE-IR1A	21"	CRT 54SX503Y22-DC01(EQ)	彩虹管厂	54SX503Y22-PD01		50HZ	单聚焦							
38	44-210FSE-YX1A	2101、2129、2136、2111	CRT 54CM 54SX503Y22-DC01(EQ)	上海永新	54SX503Y22-PC01(EQ)		50HZ	单聚焦							
39	44-210FSN-OV1A	通配21"普平机型	21"普平CRT	越南ORION	A51JSW91X07		50HZ	单聚焦							
40	44-210FSN-BP2	2175E	21"细管颈	北京松下	A51-KES095X91	LH=1.2mh, LV=30.64mh	50HZ	单聚焦	2175E	37-BSC250-26301	逆程电容:(C402:3900PF/1.6KV;C406:7600PF/1.6KV;C405:3300PF/1.6KV;C401A:0.022UF/400V;S校正电容C421: 0.39UF/400V;行线性电感L412:40UH;枕校电感(L414):750UH;灯丝电阻:R407:2.2Ω、2W	场线性参数:R307:1Ω 2W	无	逆程时间:11.9us;行反峰:1040Vp-p;高压:27kv;B+电压:130±1v;束流:0.8mA	
41	44-210FSN-BP2A	2175DI	CRT	北松	A51KES095X91		50HZ	单聚焦							
42	44-210FSN-BP3A	2175（超薄）	CRT	北松			50HZ	单聚焦							
43	44-210FSN-IR1A	21"TV	CRT 54SX503Y22-DC01(ASCH)	彩虹	54SX503Y22-DC01		50HZ	单聚焦	2102	37-BSC250-2111X	逆程电容:(C406:9600PF/1.6KV,C402:330PF/2KV并上220PF/2KV);S校正电容C421: 0.39UF/400V;行线性电感:L412: 50UH;调宽电感L411: 200uH;	场线性参数:R310A:1K 1/2W;R336:680Ω 1W;C306:470UF25V	无	逆程时间:11us;行反峰:920Vp-p;高压:25.3KV;B+电压:111±1;束流:0.61mA	
44	44-210FSN-IR2	2136、2129、2101等	彩虹21"普平管	彩虹	54SX538Y22-DC01		50HZ	单聚焦	AT21266B	37-FBA001-CAA0D	逆程电容C406: 27-ALR113-JOX;S校正电容C421: 27-AGQ394-JOX;行线性电感L412: 36-LIN500-XX1;调宽电感L411: 36-WID640-XX1	R307: 18-DB0122-FNX;R313: 18-RG0109-JHX	R414: 18-CB0103-JNX	逆程时间:11.6us;行反峰:930Vrms;高压: 25.3KV;B+电压: 107V;束流: 0.82mA	
45	44-210FSN-IR2A	21"TV	CRT 54SX503Y22-DC01(ASIN)	彩虹	54SX503Y22-DC01		50HZ	单聚焦							
46	44-210FSN-IR3A	21"普平机型	21"普平CRT	陕西彩虹	54-SX538Y22-DC01		50HZ	单聚焦							
47	44-210FSN-TH1A	21"非纯平机型	21"普平显像管	THAI	A51LMV10X02		50HZ	单聚焦							
48	44-210FSN-YX1A	21"纯平机型	21"纯平显像管	上海永新	54SX503Y22-DC01(ASCH)	LH=1.83mh, LV=18.5mh	50HZ	单聚焦	2135A	37-BSC250-2111X	逆程(C406:9200PF/1.6KV,C402:560PF/2KV);S校正电容C421:0.43UF/400V;行线性电感L412:45UH;调宽电感L411: 150UH	R312:2.2KΩ 1/2W;R336:680Ω 1W	无	逆程时间:11.8us;行反峰:1100Vrms;高压:25KV;B+电压:111.6V;束流:0.64mA	无码胆柱
49	44-210FSS-OV1A	21"普平机型	21"普平CRT	越南ORION	A51JSW92X07(VG)		50HZ	单聚焦							
50	44-210FSS-IR1A	21"TV	CRT 54SX503Y22-DC01(AFSA)	彩虹管厂	54SX503Y22-DC01		50HZ	单聚焦							
51	44-210FSS-IR2A	21"TV	CRT 54SX503Y22-DC01(AUST)	彩虹管厂	54SK503Y22-DC01		50HZ	单聚焦							

52	44-210FSS-YX1A	2101、2109、2136、2111	CRT 54cm 54SX503Y22-DC01(AFAS)	上海永新	54SX503Y22-DC01(AFSA)		50HZ	单聚焦							
53	44-210FSS-YX2A	2101、2109、2136、2111	CRT 54cm 54SX503Y22-DC01(AUST)	上海永新	54SX503Y22-DC01(AUST)		50HZ	单聚焦							
54	44-210FLN-LG2	21"普平机	21"普平显像管	LG、PHILIPS（印尼产）	A51QAE320XA5		50HZ	单聚焦	2113E	37-050119-09BOX	逆程电容 (C406:10000PF/1.6KV,C402:560 p F/2KV);S校正电容 C421:0.43UF/250V;行线性电感L412:39UH;调宽电感:L411::64UH	R310A:150Ω 1W;R311:330Ω 1W;C301A:15PF/500V	无	逆程时间:12us;行反峰:1100Vp-p;高压:25.25KV;B+电压:111.2V;束流:0.73mA	
55	44-21RFLE-CH1A	21"纯平	21"纯平CRT	中华（马来西亚）	A51AKL13X06N(赤道磁场)		50HZ	单聚焦							
56	44-21RFLE-PM2A	21"纯平机	21"纯平显像管	松下（马来西亚）	A51LYZ095X90		50HZ	单聚焦							
57	44-21RFLE-TH1A	21"纯平机型	21寸纯平CRT	THAI CRT	A51LYJ30X02 N00	LH=1.8mh, LV=17.3mh	50HZ	单聚焦							
58	44-21RFLN-OR1	21"纯平	纯平CRT	韩国大字	A51QDK090X011		50HZ	单聚焦	2188EB	37-BSC250-2521X	逆程电容:(C402:3900PF/1.6KV;C406:7600PF/1.6KV;C401A:0.015UF/400V);S校正电容 C421:0.39UF/250V;行线性电感L412:40UH;枕校电感:L414:750UH;	R307:1Ω 2W;R310A:120Ω 1W;R311:180Ω 1W;C301A:15PF/500V	无	逆程时间:11.2us;行反峰:940Vp-p;高压:25.3KV;B+电压:110+-1V;束流:0.98mA	
59	44-21RFLN-ORA	2180、2188、2170、2190	CRT A51QDK090X011(ASCH) 21"纯平CRT	韩国ORION	A51QDK090X011		50HZ	单聚焦							
60	44-21RFLN-BP1	21"纯平机	21"纯平机	北松	A51LSK195X91		50HZ	单聚焦	2180EB	37-BSC250-2521X	逆程电容:(C402:3900PF/1.6KV;C406:6300PF/1.6KV;C401A:0.15UF/400V);S校正电容:C421:0.33UF/250V;行线性电感:L412: 40UH;枕校感:L414:750UH;灯丝电阻:R407: 2.2Ω 1W	场线性参数:R307:1Ω 2W;R310A:120Ω 1W;R311:180Ω 1W;C301A:15PF/500V;	无	逆程时间:11.4us;行反峰:1000Vp-p;高压:25.3KV;B+电压:112.1V;束流:1.1mA;	无
61	44-21RFLN-BP2	AT2190U	21"纯平CRT	北京松下	AS1LXR195X91JD	LH=1.78mh, LV=15.7mh	50HZ	单聚焦							
62	44-21RFLN-BP3	21"纯平机	21"纯平显像管	北京松下	A51LYZ095X91		50HZ	单聚焦	NT21A61	37-FBA002-CAA1D	逆程电容(C406: 27-ALR123-J0X,C402A:26-AMK221-JZX);S校正电容 C421: 27-AGQ304-J0X;行线性电感L412: 36-LIN450-XX1;调宽电感L411: 41-WJ0075-B00	R307: 18-DB0122-FNX;R313: 18-RG0109-JHX	R414: 18-CB0822-JNX	逆程时间:11.7us;行反峰:910Vrms;高压:27KV;B+电压:106;束流:0.74mA	
63	44-21RFLN-CH1A	21"纯平	21“纯平CRT	中华（马来西亚）	A51AKL13X06		50HZ	单聚焦							
64	44-21RFLN-HF1	AT2188EB	21"纯平管	南京华飞	A51ERF135X80	LH=2.38mh, LV=25.8mh	50HZ	单聚焦							
65	44-21RFLN-CH2A	21"纯平	21"纯平CRT	中华（马来西亚）	A51AKL13X06A(中北磁场)		50HZ	单聚焦							
66	44-21RFLN-HF1A	21"纯平机	21"纯平显像管	华飞公司	A51ERF135X90		50HZ	单聚焦							
67	44-21RFLN-HF2	21"纯平机	21"纯平显像管	华飞公司	A51ERF135X90	LH=1.7mh, LV=23.5mh	50HZ	单聚焦	AT2190U	37-SC2502-77B01	逆程电容(C404: 27-ALR123-J0X);S校正电容 (C410:27-AGR334-J0X,并C410: 27-AGQ223-J0X);行线性电感:L405A:36-LIN500-XX1;调宽电感L405:41-WJ0100-B00	R305:18-FF0221-JGX	无	逆程时间:11.8Us;行反峰:800Vp-p;高压:27.5KV;B+电压:109+/-0.5V;束流:0.78 mA	码胆柱:无
68	44-21RFLN-IR1	21"纯平机	21"纯平显像管	彩虹	A51CPAA01X03	LH=1.78mh, LV=27mh	50HZ	单聚焦	21A1	37-FBA002-CAA0D	逆程电容(C406: 27-ALR123-J0X,C402A: 26-AMK331-JZX);S校正电容 C421: 27-AGQ364-JSX;行线性电感L411: 36-LIN500-XX1;调宽电感L412: 41-WJ0075-B00	R307: 18-DB0122-FNX;R313: 18-RG0109-JHX	R414: 18-CB0103-JNX	逆程时间:11.9us;行反峰:900Vrms;高压: 28KV;B+电压:108V;束流:0.78mA	
69	44-21RFLN-IR1A	21"纯平	21"纯平CRT	彩虹	A51CPAA01X03		50HZ	单聚焦							
70	44-21RFLN-IR2	所用21"纯平机型	21"纯平CRT	彩虹	A51CPAA00X03A		50HZ	单聚焦							
71	44-21RFLN-LG1	2180G	21"纯平CRT	韩国乐金	A51QDJ279X01M7NR		50HZ	单聚焦							
72	44-21RFLN-LG2	21"纯平	21"纯平显像管	LG公司	A51QDJ279X12		50HZ	单聚焦	2188EB	37-BSC250-25201	逆程电容 (C402:3900PF/1.6KV,C406:6300PF/1.6KV);S校正电容:C421:0.43UF/250V	R307:1Ω 2W;R310A:120Ω 1W;R311:180Ω 1W;C301A:15PF/500V	无	逆程时间:10.9us;行反峰:1000Vp-p;高压:25.8KV;B+电压:110±1V;束流:0.8mA	

73	44-21RFLN-LG3	21"纯平	21"纯平CRT	长沙LG公司	A51QDJ470X330	LH=1.8mh, LV=18mh	50HZ	单聚焦	AT21181	37-FBA002-CAA0A	逆程电容(C404: 27-ALR123-J0X,C403A: 26-AMK561-JZX并C403A: 26-AMK331-JZX);S校正电容C410: 27-AGR304-J0X;行线性电感L405A: 36-LIN450-XX1;调宽电感L405: 36-WID960-XX1	R305: 18-FF0221-JGX,R306: 18-FF0159-JGX	无	逆程时间: 12uS;行反峰:880Vp-p;高压: 26.2KV;B+电压: 108 V;束流: 0.9mA	
74	44-21RFLN-LG3A	2180 2190	21"纯平CRT	LG	A51QDJ279X12		50HZ	单聚焦	AT2170D	37-BSC250-20701	逆程电容(C404:4300PF/1600V;C407:6000PF/1600V);S校正电容(C420:0.015UF/400V,C418:474/250V);行线性电感L412:45uH;枕校电感L411:800uH	无	无	逆程时间:10.8uS;行反峰:1080V;高压:26.5KV;束流:0.73mA;B+电压:112V	
75	44-21RFLN-LG4A	2180 2190	CRT A51QDJ279X12(ASVM)	LG			50HZ	单聚焦							
76	44-21RFLN-PM1	21"纯平机	21"纯平显像管	松下(马来西亚)	A51LYZ095X90		50HZ	单聚焦	AT21189B	37-SC2426-03S0X	逆程电容(C404: 27-ALR123-J0X,C403A:26-AMK331-JZX);S校正电容C410: 27-AGR334-J0X;行线性电感L405A: 36-LIN500-XX1	R305: 18-FF0221-JGX,R306: 18-FF0159-JGX	无	逆程时间: 12. uS;行反峰:850Vp-p;高压: 26.7KV;B+电压:108+/-0.5 V;束流: 0.8 mA	
77	44-21RFLN-PM1A	21"纯平机	21"纯平显像管	松下(马来西亚)	A51LXR195X80		50HZ	单聚焦							
78	44-21RFLN-PM2A	21"纯平机	21"纯平显像管	松下(马来西亚)	A51LYZ095X90		50HZ	单聚焦							
79	44-21RFLN-PM3A	21"纯平机	21"纯平显像管	松下(马来西亚)	A51LYZ095X90		50HZ	单聚焦							
80	44-21RFLN-SG1	21"纯平机	21"纯平显像管	赛格日立公司	A51LYG70X50	LH=1.93mh, LV=17.1mh	50HZ	单聚焦	AT2115	37-050119-113	逆程电容(C404:330PF/2KV,C407:103PF/1.6KV);S校正电容C418:0.39UF/250V;行线性电感L412:45 uH;调宽电感64UH串接在DY线上	R305:1.2Ω/1W	无	逆程时间:11.2uS;行反峰:1000V;高压:25.6KV;B+电压:111.9V;束流:0.86mA	
81	44-21RFLN-SZ1	21"纯平机	21"纯平显像管	深圳三星公司	A51QDX992X002	LH=1.38mh, LV=17.5mh	50HZ	单聚焦	2188EB	37-BSC250-2521X	逆程电容(C402:3900PF/1.6KV,C406:7600PF/1.6KV,C401A:0.015UF/400V);S校正电容C421:0.39UF/250V;行线性电感L412:40UH;枕校电感(L414):750UH	R307:1Ω2W,R310A:120Ω1W;R311:180Ω1W	无	逆程时间:10.9us;行反峰:1000Vp-p;高压:25.8KV;B+电压:110±1V;束流:0.8mA;束流:0.97mA	无码胆柱
82	44-21RFLN-SZ2	适用公司现有21"纯平机	21"纯平CRT	深圳三星	A51QDX993X001	LH=1.73mh, LV=18.4mh	50HZ	单聚焦	AT21181	37-FBA002-CAA0C	逆程电容(C404: 27-ALR123-J0X,C403A:26-AMK561-JZX);S校正电容C410: 27-AGR334-J0X;行线性电感L405A: 36-LIN450-XX1;调宽电感L405: 36-WID640-XX1	R305: 18-FF0221-JGX;R306: 18-FF0159-JGX	R418: 18-CB0622-JNX	逆程时间:12 uS;行反峰:880 V p-p;高压:27.2KV;B+电压: 108 V;束流: 0.89mA	
83	44-21RFLN-SZ3A	21"纯平	21"纯平CRT	深圳三星	A51QDX993X002(H)		50HZ	单聚焦							
84	44-21RFLN-TH2A	21"纯平机型	21"纯平CRT	THAI CRT	A51LYJ30X02 N15	LH=1.8mh, LV=17.3mh	50HZ	单聚焦							
85	44-21RFLN-TH3A	21"纯平机型	21"纯平CRT	THAI CRT	A51LYJ30X02 N35	LH=1.8mh, LV=17.3mh	50HZ	单聚焦							
86	44-21RFLN-TS1	AT2188EB	21"纯平CRT	佛山汤姆逊	A51ELD032X004	LH=1.68mh, LV=13.38mh	50HZ	单聚焦							
87	44-21RFLN-TS2	21"纯平电视	21"纯平CRT	佛山汤姆逊	A51ELD031X006		50HZ	单聚焦							
88	44-21RFLN-YX1	AT21S192等21"纯平	21"纯平显像管	上海永新	A51CPBB01X01	LH=1.83mh, LV=18.5mh	50HZ	单聚焦							
89	44-21RFLS-CH1A	21"纯平	21"纯平CRT	中华(马来西亚)	A51AKL13X06AR(南非磁场)		50HZ	单聚焦							
90	44-21RFLS-CH2A	21"纯平	21"纯平CRT	中华(马来西亚)	A51AKL13X06AR(南非磁场)		50HZ	单聚焦							
91	44-21RFLS-PM2A	21"纯平管	21"纯平机	松下(马来西亚)	A51LYZ095X90		50HZ	单聚焦							
92	44-21RFLN-SZ4A	21"纯平机	21"纯平显像管	深圳三星公司	A51QDX993X003		50HZ	单聚焦							
93	44-21RFLS-PM3A	21"纯平机	21"纯平显像管	松下(马来西亚)	A51LYZ095X90		50HZ	单聚焦							
94	44-21RFLS-SZ3A	21"纯平机	21"纯平显像管	深圳三星公司	A51QDX992X002(H)(AUST/ZK)		50HZ	单聚焦							
95	44-21RFLS-TH1A	21"纯平机型	21"纯平CRT	THAI CRT	A51LYJ30X02 S20	LH=1.8mh, LV=17.3mh	50HZ	单聚焦							
96	44-21RFLS-TH2A	21"纯平机型	21"纯平CRT	THAI CRT	A51LYJ30X02 S50	LH=1.8mh, LV=17.3mh	50HZ	单聚焦							

97	44-21RFLW-HF2A	21"纯平机型	21"纯平CRT	华飞	A51ERF135X90		50HZ	单聚焦								
98	44-21RFLW-PM0	通配21"纯平机型	21"纯平CRT(裸管)	松下(马来西亚)	A51LYZ095X		50HZ	单聚焦								
99	44-21RFLW-PM1	21"纯平机	21"纯平CRT	松下(马来西亚)	A51LXR195X		50HZ	单聚焦								
100	44-21RFLW-SZ2A	21"纯平机	21"纯平CRT	深圳三星	A51QDX992X002(H)(W/W/ZX)		50HZ	单聚焦								
101	44-21RFLW-SZ4	21"纯平机	21"纯平CRT	深圳三星	A51QDX993X003		50HZ	单聚焦								
102	44-21RFLW-SZ4A	21"纯平机	21"纯平CRT	深圳三星	A51QDX993X003(H)		50HZ	单聚焦								
103	44-21RFLW-TS1A	通配21"纯平机型	21寸纯平CRT	THOMSON(波兰)	A51ELD032X006		50HZ	单聚焦								
104	44-21RFLW-TS2A	通配21"纯平机型	21寸纯平CRT	THOMSON(波兰)	A51ELD032X006		50HZ	单聚焦								
105	44-250FLE-FD1A	2590、2511	CRT 59cm64SX502Y22-DC02(EQ)	福地	64SX502Y22-DC02		50HZ	单聚焦								
106	44-250FLN-FD2A	2590、2511	CRT 59cm64SX502Y22-DC02(ASIN)	福地	64SX502Y22-DC02		50HZ	单聚焦								
107	44-250FLN-HF1A	25"普平机	25"普平显像管	华飞公司	A59EEJ03X60		50HZ	单聚焦								
108	44-250FLN-HF4	25"普平机	25"普平显像管	华飞公司	A59EEJ03X60		50HZ	单聚焦	2513UI	37-SC2701-55BOX	逆程电容(C403:2200PF/1.6KV,C404:7200PF/1.6KV,C407:8200PF/1.6KV,C408:0.022UF/250V);S校正电容C410:0.33UF/250V;行线性电感L405:21UH;枕校电感L441: 800UH		R306: 0.68Ω 1W		逆程时间:12us;行反峰:1040Vp-p;高压:27.6KV;B+电压:135V;束流:1.12mA	
109	44-250FLN-HF5	25"普平机	25"普平显像管	华飞公司	A59EEJ04X60		50HZ	单聚焦								
110	44-250FLN-SZ1	25普平机	25"普平显像管	深圳三星	A59KPR84X01	LH=1.01mh;LV=11.72mh	50HZ	单聚焦	AT25228	37-SC2126-23SOX	逆程电容(C411: 27-ALR152-JOX,C413: 27-AHQ223-JSX,C414: 27-ALR762-JOX,C415 : 27-ALR103-JOX);S校正电容C419: 27-AGQ434-JSX;行线性电感L414: 36-LIN210-XX1		R317A: 18-FF0122-JGX;R311 : 18-FF0221-JGX	L413: 36-WID601-XX1	逆程时间:11.6us;行反峰:1160Vp-p;高压:27.1KV;B+电压:135V;束流: 1.04mA	
111	44-250FLN-YX1	2528、2568、2509、2501	64SX505Y22-DC02	上海永新	64SX505Y22-DC02		50HZ	单聚焦								
112	44-250FLS-FD1A	2509、2511	CRT 59cm 64SX502Y22-DC02(AFSA)	福地			50HZ	单聚焦								
113	44-250FLS-FD2A	2509、2511	CRT 59cm 64SX502Y22-DC02(AUST)	福地	64SX502Y22-DC02		50HZ	单聚焦								
114	44-250FLW-TS1A	2528、2509、2588、2501	CRT 59cm A59EHJ43X85(W/W)	THOMSON TOBES DISPLAYS	A59EHJ43X85		50HZ	单聚焦								
115	44-25RFLE-BT1A	通配25寸纯平机型	25寸纯平CRT	松下一东芝(泰国)	A60LVY197X-DY	LH=1.01mh;LV=18mh	50HZ	单聚焦								
116	44-25RFLE-LG1A	25"纯平机	25"纯平CRT	长沙LGPHILIPS	A59QDC280X030QGK		50HZ	单聚焦								
117	44-25RFLN-BT1A	25"纯平机	25"纯平CRT	泰国东芝	A59QDC280X030QGK	LH=1.01mh;LV=18mh	50HZ	单聚焦								
118	44-25RFLN-BT2A	25"纯平机	25"纯平CRT	泰国东芝	A60LVY196X15(U)		50HZ	单聚焦								
119	44-25RFLN-BT3A	25185N6	泰国东芝25"纯平CRT	泰国东芝	A60LVY196X15(O)		50HZ	单聚焦								
120	44-25RFLN-FD1	AT25S168等机型	25寸纯平CRT	广东福地	A60CPFD01Y2201	LH=1.04mh, LV=RV=9.37欧	50HZ	单聚焦	AT2575B/UL	37-SC2701-67A0X	逆程电容(C403:27-ALQ332-JOX,C404:27-ALR512-JOX,C407:27-ALR822-JOX,C408:27-RHQ223-JOX);S校正电容C410:27-AGQ394-JOX;行线性电感L405:36-LIN210-XX1;枕校电感L441: 36-WID801-XX1		R306: 18-GF0828-JGX	R313: 18-CB0104-JNX;R418:18-CB0272-JNX	逆程时间:12.1us;行反峰:1060Vp-p;高压:28.4KV;B+电压:135+/-0.5V;束流: 0.96mA	码胆柱:无
121	44-25RFLN-IR1	AT2570U等	25" 纯平显像管	陕西彩虹	A60CPAA00X01	LH=1.2mh 1.2欧, LV=18.1mh 9.3欧	50HZ	单聚焦	AT25S168	37-BSC251-4580X	逆程电容(C411:27ALR272JOX,C413:27-RHQ223-JOX,C414:27-ALR432JOX,C415:27-ALR762-JOX);S校正电容C419: 27-AGQ334-JOX;行线性电感L414: 36-LIN270-XX1;枕校电感L413:36-WID801-XX1;调宽电感L418: 36-WID101-XX1		R311:18-FF0221-JGX;C308: 25-BEG222-M1X	数据调节	逆程时间:12us;行反峰:1200Vp-p;高压:28.5KV;B+电压:140+/-1V;束流:1.00 mA	码胆柱:67-346610-0E0

122	44-25RFLN-IR2	AT2570U等	25” 纯平显像管	陕西彩虹	A60CPAA00X02		50HZ	单聚焦	AT25S168	37-BSC290-1650X	逆程电容(C411:27-ALR222-J0X,C413:27-RHQ223-J0X,C414:27-ALR762-J0X,C415:27-ALR762-J0X);S校正电容C419: 27-AGQ334-J0X;行线性电感L414: 36-LIN270-XX1;枕校电感L413:36-WID801-XX1;调宽电感L418:36-WID101-XX1	R311:18-FF0221-JGX;C308:25-BEG222-M1X	数据调节	逆程时间:12.4us;行反峰:1100Vp-p;高压:25.7KV;B+电压:140V;束流:1.41 mA	码胆柱:67-346610-0E0
123	44-25RFLN-IR2A	25"纯平机	25"纯平CRT	陕西彩虹	A60CPAA00X02	LH=1.2mh;LV=18mh	50HZ	单聚焦							
124	44-25RFLN-LG1	2511D	25"纯平CRT	韩国乐金	A59QDC259X53		50HZ	单聚焦	2588DB	37-BSC270-1661X	逆程电容(C407:11000PF/1.6KV,C421:1000PF/1.6KV,C404:4300PF/1.6KV);S校正电容C418:0.33UF/250V并0.033UF/250V;行线性电感L412:21UH;调宽电感\枕校电感L411: 800UH	R305:0.82Ω 1W,R313:120K 1/6W	C318:0.22UF/50V;D303:取消;R326:取消;R436:2.7K 1/6W	逆程时间:11.5us;行反峰:1160Vp-p;高压:25.2KV;B+电压: 135+1V;束流:0.98mA	
125	44-25RFLN-LG2	AT2590I	25"纯平CRT	LG曙光公司	A59QDC257X030	LH=1.03mh;LV=18mh	50HZ	单聚焦	J2518A	37-SC2701-06C0X	逆程电容(C404:3300pF,C420:15000pF,C407: 13000pF);S校正电容C418:0.39uF;行线性电感L412: 21uH;	R308: 330Ω ;R305: 1Ω	无	B+电压: 135V;高压:28kV;逆程时间: 11.2uS;束流: 1.23mA;行反峰: 1100V	无码胆柱
126	44-25RFLN-LG3	2570、2588、2580	25"纯平管	LG.PHILIPS	A59QDC280X53	LH=1.04mh;LV=17.3mh	50HZ	单聚焦							
127	44-25RFLN-LG3A	25"纯平机型	25"纯平CRT	LG.PHILIPS	A59QDC280X53	LH=1.03mh;LV=18mh	50HZ	单聚焦							
128	44-25RFLN-LG4	25"纯平机	25"纯平显像管	LG曙光公司	A59QDC280X030	LH=1.01mh;LV=18.4mh	50HZ	单聚焦	NT25A11	37-FCA001-EAA0D	逆程电容(C403:27-ALQ332-J0X,C404:27-ALR562-J0X,C407:27-ALR822-J0X,C408:27-RHQ223-J0X);S校正电容C410:27-AGQ394-JSX;行线性电感L405:36-LIN210-XX1	R303: 18-RF0109-JGX;R306: 18-FF0271-JGX	L441:36-WID801-XX1	逆程时间:11.6us;行反峰:1100Vp-p;高压:28.5KV;B+电压:130V;束流:0.75 mA	
129	44-25RFLN-LG4A	25"纯平机	25"纯平显像管	LG曙光公司	A59QDC257X030		50HZ	单聚焦							
130	44-25RFLN-LG5A	25"纯平机	25"纯平显像管	LG曙光公司	A59QDC280X030		50HZ	单聚焦							
131	44-25RFLN-LG6A	25"纯平机	25"纯平显像管	长沙LGPHILIPS	A59QDC280X030TGTK		50HZ	单聚焦							
132	44-25RFLN-SJ1	25寸纯平机	CRT（纯平）	天津三星	A59QDF891X002	LH=1.05mh;LV=15.1mh	50HZ	单聚焦	NT25A21	37-SC2226-64S04	逆程电容(C403:27-ALQ222-J0X,C404:27-ALR822-J0X,C407:27-ALR822-J0X,C408:27-RHQ223-J0X);S校正电容C410:27-AGQ394-JSX;行线性电感L405:36-LIN180-XX1	R306: 18-RF0688-JGX	L441:36-WID751-XX1	逆程时间:11.7us;行反峰:1140Vp-p;高压:29.2KV;B+电压:135+/-0.5V;束流: 0.96mA	
133	44-25RFLN-SJ2	25寸纯平机	25"纯平显像管	天津三星	A59QDF891X003		75HZ	单聚焦	HID25A61H	37-FCC001-FCBOA	逆程电容(C401: 27-ALR103-JHX,C402: 27-ALR762-JHX,C404: 27-ALR562-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容(C416: 27-AHR274-JSX,C417:27-ALQ153-J0X);行线性电感L401:36-LIN100-XX3;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX;R324: 18-RF0109-JGX		逆程时间:5.2uS;行反峰:1240V;高压:30.3KV;B+电压:133V;束流:0.8mA	
134	44-25RFLN-SS1	2580D	25"纯平显像管	SAMSUNG三星	A59QDF891X001		50HZ	单聚焦	2588DB	37-BSC270-1661X	逆程电容(C407:11000PF/1.6KV,C421:1000PF/1.6KV,C404:3600PF/1.6KV);S校正电容C418: 0.39UF/250V;行线性电感L412: 33UH;调宽电感\枕校电感L411: 800UH	R305: 1Ω、1W	C318:0.47UF/50V;D303:取消;R313:51K 1/6W;R338:750Ω 1/6W	逆程时间:11.2us;行反峰:1200Vp-p;高压:27.4KV;B+电压: 135+1V;束流:0.96mA	
135	44-25RFLN-SZ1	25"纯平管	25"纯平CRT	韩国三星	A59QDF891X002	LH=1.05mh;LV=14.8mh	50HZ	单聚焦	25V1	37-FCA001-EAA0A	逆程电容(C404: 27-ALQ392-J0X,C405: 27-ALR682-J0X,C407: 27-ALR682-J0X,C406: 27-AHQ223-JSX);S校正电容C408: 27-AGQ394-JSX;行线性电感L404: 36-LIN210-XX1;枕校电感L403: 36-WID601-XX1	R309: 18-FF0221-JGX;R304: 18-FG0129-JHX	R414: 18-CB0472-JNX;R408: 18-CB0682-JNX	逆程时间:12us;行反峰:1020Vp-p;高压:29KV;B+电压:135V;束流:0.92 mA	
136	44-25RFLN-SZ1A	25寸纯平机	25"纯平显像管	深圳三星	A59QDF891X002		50HZ	单聚焦							

137	44-25RFLN-T01	2580GT	25"纯平显像管	TOSHIBA(泰国)	A60LST196X08	LH=1.22mh;LV=18.19mh	50HZ	单聚焦	2588DB	37-BSC270-1661X	逆程电容(C407:11000PF/1.6KV,C421:1000PF/1.6KV,C404:3900PF/1.6KV);S校正电容C418:0.39UF/250V;行线性电感L412:18UH;调宽电感\枕校电感L411:800UH	R305 1Ω 1W	D303:9V1 1/2W,R326:8.2K 1/6W,R313:47K 1/6W	逆程时间:11.6us;行反峰:1160Vp-p;高压:25.2KV;B+电压:135+1V;束流:1mA	
138	44-25RFLN-T02A	M13,M11(2580)	25"纯平彩管	泰国东芝	A60LVY196X-DY(08)	LH=1.24mh;LV=18.66mh	50HZ	单聚焦							
139	44-290FLE-OR4A	2918、2909、2906	CRT A68KRB358X003(8)(EQ)	韩国大字			50HZ	单聚焦							
140	44-290FLE-SJ1A	2938、2909	CRT A68QRT892X01(EQ)	SAMSUNG(TIANJIN)	A68QBT892X10 Bvc-100MG		50HZ	单聚焦							
141	44-290FLN-FD1	2909、2969	彩管	广东福地	73SX731Y22-DC01	LH=1.27mh;LV=20mh	50HZ	单聚焦							
142	44-290FLN-OR3A	29"机型	29"彩色显像管	大字	A68KTB259X003		50HZ	单聚焦	2909B	37-BSC290-165(01)	逆程电容(C412: 4300PF 1.6KV ;C414: 7600PF/1.6KV;C415: 3300PF/1.6KV;C416: 0.022UF/400V)S校正电容: C418: 0.39UF/400V;行线性电感: L413: 31UH;调宽(枕校)电感: L414: 800UH;灯丝电感: L502: JUMPER 6MM;L503: 10UH	R305: 2.2Ω 1/2W;R311: 1Ω 1W;C306:20UF/35V; R304: JUMPER 6MM ;R304A:100K OHM 1/6W	R712: 270Ω 1/6W; R713: 1.8K 1/6W; R452: 12K 1/6W; R723: 2.2K 1/4W R724: 1K OHM 1/4W; R725: 3.9K 1/4W; R453: 1K 1/6W; R452: 12K 1/6W	逆程时间: 12us;行反峰: 1120Vp-p;高压: 25.2kV;B+电压: 137.10V;束流: 1.25mA;行电流: 499mA;灯丝电流: 550mA	
143	44-290FLN-OR7A	2918、2909、2906	CRT A68XTB359X003(B)(ASCH)	韩国大字			50HZ	单聚焦							
144	44-290FLN-FD1A	2909、2969	29"普平显像管	广东福地	73SX731Y22-DC01		50HZ	单聚焦							
145	44-290FLN-FD2	29寸普平机	CRT普平	广东福地	A68CNFD02Y2201		50HZ	单聚焦	2918E	37-BSC290-1240X	逆程电容(C412: 4300PF/1.6KV;C414: 7600PF/1.6KV;C415: 4300PF/1.6KV;C416: 153/400V)S校正电容: C418: 0.39UF/250V;行线性电感: L413: 27UH;调宽电感: L414: 800 UH	R313:680 OHM 1W;R311: 180 OHM 1W;R312:560Ω 1W;R310: 15MM;C303: 0.033UF 50V	R712: 10K OHM 1/6W;R713: 2.2K OHM 1/6W; R423: 15K OHM 1/6W;R428: 470K OHM 1/6W;	逆程时间: 11.2us;行反峰: 1160V;高压: 28.8KV;B+电压: 140V;束流: 1.01mA;行电流: 519mA;灯丝电流: 677mA	
146	44-290FLN-FD2A	29寸普平机	通配29寸普平机型	广东福地	73SX731Y22-DC04	LH=0.96mh;LV=20.3mh	50HZ	单聚焦							
147	44-290FLN-FD3	29"普平机	29"普平显像管	广东福地	73SX731Y22-DC04		50HZ	单聚焦	2910G	37-BSC2701-06A0X	逆程电容(C407: 11000PF/1.6KV,C404: 4300PF/1.6KV);S校正电容C418: 0.39UF/250V;行线性电感L412: 21UH;枕校电感(L411): 800UH	R305:0.82Ω 1W	C318: 0.47UF/50V;R322: 390K 1/6W	逆程时间: 11.3us;行反峰:1140Vp-p;高压:28KV;B+电压:140±1V;束流:0.9mA	
148	44-290FLN-FD6A	29"普平机	29"普平显像管	广东福地	A68CNFD02Y2204		50HZ	单聚焦							
149	44-290FLN-LG4	29"TV(内销)	29"普平CRT	长沙LG	A68QBC220X200	LH=1.11mh;LV=19.6mh	50HZ	单聚焦							

150	44-290FLN-LG4A	2906	29"普平CRT	LG PHILIPS	A68QBC20X20	LH=1.1mh;LV=19.3mh	50HZ	单聚焦							
151	44-290FLN-OR5A	2918、2909	CRT 68KTB359X003(B)(ASIN)	韩国大字			50HZ	单聚焦							
152	44-290FLN-RC1A	2918、2909	CRT 68KTB359X003(B)(ASIN)	韩国大字			50HZ	单聚焦							
153	44-290FLN-OR7A	29"普平机型	29"普平CRT	墨西哥 THOMSON	A68AGA25X47I		50HZ	单聚焦							
154	44-290FLN-SJ4	29"普平机型	A68QBT892X02 CRT	天津三星	A68QBT892X02		50HZ	单聚焦	2918E	37-BSC290-1240X	逆程电容(C412: 4300PF/1.6KV;C414: 7600PF/1.6KV;C415: 4300PF/1.6KV)S校正电容: C418: 0.51UF/250V;行线性电感: L413: 21UH;调宽电感: L414: 800 UH;灯丝电感: L502: JUMPER 5MM;L503: 10UH	R313: 220 OHM 1W;R311: 180 OHM 1W;R312: 2.2K 1/6W;R310: 15MM;C303: 0.033 UF 50V	R712: 10K OHM 1/6W;R713: 2.2K OHM 1/6W;R423: 15K OHM 1/6W;R424: 12K OHM 1/6W;R428: 330K OHM 1/6W;R725: 4.7K OHM 1/4W;R724: 1K 1/4W;R723: 2K 1/4W;R714: 33K OHM 1/6W;R425:	逆程时间: 11.2us;行反峰: 1200V;高压: 28KV;B+电压: 135V;束流: 1.1mA;行电流: 540mA;灯丝电流: 600mA	
155	44-290FLN-TS3	29"普平机	29"普平显像管	THOMSON 公司	A68AGA25X101	LH=0.96mh;LV=20.55mh	50HZ	单聚焦	2906A	37-BSC290-165(01)	逆程电容(C413: 4300PF/1.6KV;C414: 7600PF/1.6KV;C415: 5600PF/1.6KV;C416: 0.022UF/400V)S校正电容: C418: 0.51UF/400V;行线性(枕校)电感: L413: 18UH;调宽电感: L414: 800UH;灯丝电感: L503: 10UH	R305: 2.2 Ω 1/2W;R311: 1 Ω 1W;C306:20UF/35V;R304: 15K 1/6W	R712: 270 Ω 1/6W;R713: 1.8K 1/6W;R452: 12K 1/6W;R723: 2.2K 1/4W;R724: 820 Ω 1/4W;R725: 3.9K 1/4W;R453: 1K 1/6W;R452: 12K 1/6W	逆程时间: 11.7us;行反峰: 1160Vp-p;高压: 26.7kV;B+电压: 141.10V;束流: 1.25mA;行电流: 499mA	
156	44-290FLN-TS3A	M6机芯等	29"CRT A68AGA25X101	佛山汤姆逊		LH=0.96mh;LV=21mh	50HZ	单聚焦							

157	44-290FLN-TS4	29"普平机	29"普平显像管	佛山汤姆逊	A68AGA20X101		50HZ	单聚焦	2906A	37-BSC251-4580X	逆程电容(C413: 27-ALQ432-J0X;C414: 27-ALR762-J0X;C415: 27-ALQ562-J0X;C416: 27-RHQ223-J0X)S校正电容: C418: 27-AGQ514-JSX;行线性电感: L413: 36-LIN180-XX1;调宽(枕校)电感: L414: 36-WID801-XX1;	R305: 18-CE0229-JNX;R311: 18-DF0109-JHX;C306: 25-BEA221-M1X;R304: 18-CB0153-JNX;R304A: 18-CB0104-JNX	R712: 18-CB0271-JNX;R713: 18-CB0182-JNX;R452: 18-CB0123-JNX;R723: 18-CD0222-JNX;R724: 18-CD0821-JNX;R725: 18-CD0392-JNX	逆程时间: 12us;行反峰: 1080Vp-p;高压: 27.7kV(标准22-32KV);B+电压: 141.10V;束流;1.15mA	码胆柱: 无;CRT胶垫/纸垫: 1mm胶垫54-271620-000(CRT下两角各1PCS);2mm胶垫54-205140-000(CRT上两角各1PCS);(红纸垫54-314740-0X0(CRT每角各1PCS))	
158	44-290FLN-TS4A	2906	29"普平显像管	汤姆逊(墨西哥)	A68AGE25X01		50HZ	单聚焦								
159	44-290FLN-TS5A	29"普平机	29"普平显像管	佛山汤姆逊	A68AGA20X101		50HZ	单聚焦								
160	44-290FLS-OR6A	2918、2909、2906	CRT A68KTB357X003(B)(AFAS) CRT A68KTB357X003(B)(AUST)	韩国大字			50HZ	单聚焦								
161	44-290FLS-FD2A	通配29寸普平机型	29寸普平CRT	广东福地	A68CHF02Y2204	LH=0.96mh;LV=20.3mh	50HZ	单聚焦								
162	44-290FLS-FD3A	通配29寸普平机型	29寸普平CRT	广东福地	73SX731Y22-DC04	LH=0.96mh;LV=20.3mh	50HZ	单聚焦								
163	44-290FLS-SJ1A	2938、2909	CRT A68QBT892X20(AFSA)	SAMSUNG(TIANJIN)	A68QBT892X20 BV=-200MG		50HZ	单聚焦								
164	44-290FLS-SJ2A	2938、2909	CRT A68QBT892X50(AUST)	SAMSUNG(TIANJIN)	A68QBT892X50 BV=-0.5MG		50HZ	单聚焦								
165	44-290FLW-TS1	29寸普平机	29"普平显像管	佛山汤姆逊	A68AGA25X95 A68AGA25X99		50HZ	单聚焦	AT29187UL	37-SC2701-67A0X	逆程电容(C403:27-ALR392-J0X, C404:27-ALR662-J0X,C407: 27-ALR432-J0X,C408:27-RHQ223-J0X);S校正电容C410:27-AGQ394-JSX;行线性电感L405:36-LIN180-XX1	R306: 18-GF0828-JGX	L441: 36-WID801-XX1	逆程时间: 12.1us;行反峰: 1100Vp-p;高压: 29.1KV;B+电压: 140V;束流: 1.08mA		
166	44-290FLW-TS1A	2909、2918	29"汤姆逊CRT A68AGA25X99	佛山汤姆逊	A68AGA25X99		50HZ	单聚焦								
167	44-290FLW-TS4A	2909、2918	29" CRT	佛山汤姆逊	A68AGA20X99	LH=0.956mh, LV=20.96mh	50HZ	单聚焦	AT29187UL	37-SC2226-64S04	逆程电容(C403:27-ALR302-J0X, C404:27-ALR722-J0X,C407: 27-ALR722-J0X,C408:27-RHQ223-J0X);S校正电容C410:27-AGQ514-JSX;行线性电感L405:36-LIN180-XX1	R306: 18-GF0828-JGX	R418: 18-CB0302-JNX;L441: 36-WID801-XX1	逆程时间: 12us;行反峰: 1120Vp-p;高压: 29.8KV;B+电压: 135V;束流: 0.86mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线	
168	44-29RFLN-LG2	29"纯平机	29"纯平显像管	LG曙光(长沙)	A68QCU259X530	LH=1.1mh;LV=19.0mh	50HZ	双聚焦	2980DB	37-BSC270-1060X	逆程电容(C404: 3600PF/1.6KV; C405:560PF/2KV;C421:2200PF/2KV;C407:11000PF/1.6KV)S校正电容: C418:0.33UF/250V并39nF/400V;行线性电感: L412: 24UH;枕校电感(L411): 800UH ;灯丝电感: L502:10UH;L503: 22UH;	R305: 1Ω1W	C318: 474UF/50V; R341: 2.2K1/4W; R261: 8.2K1/6W	逆程时间: 11.6us;行反峰: 1170Vp-p ;高压: 27.3KV(高压范围<35kV);B+电压: 141V;束流: 0.9mA ;行电流: 507mA;灯丝电流: 380mA;	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线	
169	44-29NFLEYX3A	2966、2968、2976系列	29"自然平面CRT	上海永新	73SX707Y22-DC01		50HZ	单聚焦								

170	44-29NFLN-YX6A	29"超平机	显像管	上海永新	73SX707Y22-DC01		50HZ	单聚焦							
171	44-29NFLS-SS2A	2980	CRT A68QCP891X50(AUST)	SAMSUNG(KOREA)	A68QCP891X50		50HZ	单聚焦							
172	44-290FLS-FD7A	29"普平机	29"普平管	广东福地	A68CNFD02Y2204		50HZ	单聚焦							
173	44-290FLS-FD8A	29"普平机	29"普平管	广东福地	73SX731Y22-DC04		50HZ	单聚焦							
174	44-29RFLN-OR9A	29"普平机	29"纯平显像管	韩国大字	A68QFD090X012		50HZ	单聚焦							
175	44-29RFLE-OR2A	29"普平机	A68QDL081X012(B)	韩国大字			50HZ	单聚焦							
176	44-29RFLE-LG1A	2980、2988、2990	2-"LG CRT A68QCU259X53R(EQ)	韩国LG	A68QCU259X53K		50HZ	双聚焦							
177	44-29RFLE-LG2A	29"纯平机	29"纯平显像管	LG PHILIPS	A68QCU770X58Q		50HZ	单聚焦							
178	44-29RFLE-OR1A	29"纯平机	A68QDL081X012(B)	韩国大字			50HZ	单聚焦							
179	44-29RFLE-SS1A	2980	CRT A68QCP891X020(EQ)	SAMSUNG(KOREA)	A68QCP891X020		50HZ	双聚焦							
180	44-29RFLN-OR1	2988DI	显像管	OR10N	A68QDJ080X012	LH=1.1mh;LV=13.7mh	50HZ	双聚焦	2988DI	37-BSC290-15301	逆程电容(C411: 7600PF/1.6KV;C412: 9600PF/1.6KV;C410: 223/400V);S校正电容:C413: 0.51UF/250V,C432: 0.82UF 250V;行线性电感:L402: 21 UH,枕校电感(L401):800UH(3P);调宽电感:L430:230 UH TCL);灯丝电感:L502:10 UH,L501: 22 UH.	R304: 0.82 Ω 1W	C354 : 0.33 UF 50V;R363:1K1/4W ;R421 :10K1 /4W	逆程时间: 12uS;行反峰: 1080VP-P;高压: 29.3KV;B+电压: 135V;束流: 1.02mA;行电流: 515mA; 灯丝电流: 303mA	
181	44-29RFLN-OR2	29"纯平机	29"纯平显像管	韩国大字	A68QDL080X012(B)		50HZ	单聚焦	AT2960B	37-BSC270-1110X	逆程电容(C403:27-ALQ222-J0X, C404:27-ALR822-J0X,C407: 27-ALR602-J0X,C408:27-AGQ223-J0X);S校正电容C410:27-AHR394-J0X;行线性电感L405:36-LIN180-XX1	R306: 18-GF0688-JGX	L441: 36-WID801-XX1	逆程时间: 11.6us;行反峰: 1160Vp-p ;高压: 30.2KV;B+电压: 135V;束流: 1.06mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线
182	44-29RFLN-OR4	29"纯平机	29"纯平显像管	韩国大字	A68QDL280X011	LH=1.07mh;LV=13.23mh	50HZ	单聚焦							
183	44-29RFLN-OR5	29"纯平机	29"纯平显像管	韩国大字	A68QFD090X012		50HZ	双聚焦	AT29128	37-SC2701-11C1X	逆程电容(C403:27-ALQ222-J0X; C404:27-ALR822-J0X;C407: 27-ALR602-J0X;C408:27-RHQ223-J0X);S校正电容C410:27-AHR334-JSX;行线性电感L405:36-LIN210-XX1	R306: 18-RF0688-JGX	L441: 36-WID601-XX1	逆程时间: 11.6us;行反峰: 1200Vp-p ;高压: 30.4KV;B+电压: 135V;束流: 0.9mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线
184	44-29RFLN-OR5A	29"纯平机	29"纯平显像管	韩国OR10N	A68QFD090X012		50HZ	双聚焦							
185	44-29RFLN-OR6	29189、29276	29"纯平CRT(100HZ)	韩国大字	A68QFD090X030		100HZ	双聚焦							
186	44-29RFLN-OR6A	29"纯平机	29"纯平显像管	韩国大字	A68QDL280X012	LH=1.1mh;LV=13.7mh	50HZ	单聚焦							
187	44-29RFLN-BP3	29"纯平机	29"纯平显像管	北松公司	M68LUQ285X92	LH=0.61mh;LV=7.9mh	75HZ	单聚焦							
188	44-29RFLN-BP4	29"纯平机	29"纯平显像管	北松公司	M68LUQ285X91		50HZ	单聚焦							
189	44-29RFLN-BP5	29"纯平机	29"纯平显像管	北京松下	M68LSK185X91	LH=1.1mh;LV=14.3mh	50HZ	单聚焦	AI2960	37-BSC290-165(01)	逆程电容(C413:4300PF 1.6KV,C414: 6000PF/1.6KV,C415: 6300PF/1.6KV,C416: 0.022UF/400V);S校正电容C418: 0.43UF/250V;行线性电感L413: 21UH;调宽(枕校)电感L414: 800UH	C306:220UF/35V;R304:10K 1/6W;C311 :2.2 UF/50V	R712 : 270 Ω 1/6W; R713: 2.2K 1/6W; R452 : 12K 1/6W	逆程时间:11.7us;行反峰: 1160Vp-p;高压:27.5kV;B+电压:140.3V;束流:0.72mA	
190	44-29RFLN-BP6	HLD29A81	29"纯平 细节距管	北京松下	M68LSK188X95		100HZ	单聚焦	HID29A81	37-FCC001-FCB0A	逆程电容(C420:27-ALR123-JHX,C417: 26-AMK331-JZX,C419:27-AMR103-JHX);S校正电容C406:27-AHR274-JSX;枕校电感、电容L401:36-WID201-XX2;C403A:25-384710-M1X	R342: 18-FF0129-JGX		逆程时间: 4.8uS;行反峰: 1240V;高压:29.5KV;B+电压: 145V;束流: 1.12mA	
191	44-29RFLN-CH1A	29"纯平机	29"纯平显像管	中华(马来西亚)	A68AKY13X02V	LH=1.1mh;LV=15mh	50HZ	单聚焦							

192	44-29RFLN-FD1	AT29166、AT29189	29"纯平CRT	广东福地	A68CPFD01Y2201	LH=1.11mh, LV=18.5mh	50HZ	双聚焦	AT29211A	37-BSC270-1110X	逆程电容(C403:27-ALQ222-JOX,C404:27-ALR822-JOX,C407:27-ALR722-JOX,C408:27-RHQ223-JOX);S校正电容C410:27-AHR394-JSX;行线性电感L405:36-LIN270-XX	R306:18-RF0828-JGX	L441:36-WID801-XX1	逆程时间:11.8us;行反峰:1140Vp-p;高压:28.5KV;B+电压:135V;束流:1.11mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线
193	44-29RFLN-HF1	29"纯平机	29"纯平显像管	华飞公司	A68ERF031X013	LH=1.0mh;LV=8.6mh	50HZ	单聚焦	2975D	37-SC2511-02X01	逆程电容(C411:6600PF/1.6KV,C412:5600PF/1.6KV,C423:3900PF/1.6KV,C410:0.022UF/250V);S校正电容(C450:0.82UF/250V,C451:0.51UF/250V,C452:0.1UF/250V);行线性电感L402:21UH;枕校电感(L401):600UH;调宽电感(L450:1MH,L451:230UH)	R304:0.68Ω1W	R363:680Ω1/4W;R360:56K1/6W;R420:82K1/6W	逆程时间:11.8us;行反峰:1200Vp-p;高压:27.0KV;B+电压:140.64V;束流:1.05mA	
194	44-29RFLN-HF2	29"纯平机	29"纯平显像管	华飞公司	A68QCU25X74	LH=0.96mh;LV=19mh	50HZ	双聚焦	J2988	37-SC2126-98S0X	逆程电容(C407:27-ALR133-JOX,C421:26-AMK102-KRX,C404:27-ALR302-JOX,C420:27-AGQ153-JOX);S校正电容C418:27-AHR394-JSX;行线性电感L412:36-LIN180-XX1	R305:18-RF00828-JGX	L411:36-WID801-XX1;C318:27-MBC184-JOX;R313:18-CB0154-JNX;R338:18-CB0681-JNX	逆程时间:11.6us;行反峰:1160Vp-p;高压:28.5KV;B+电压:135+1V;束流:0.65mA	
195	44-29RFLN-HF3	29"纯平机	29"纯平显像管	华飞公司	A68QCU770X51	LH=1.04mh;LV=18.5mh	50HZ	单聚焦	AT29286	37-SC2226-64S04	逆程电容(C404:27-ALR722-JOX,C407:27-ALR822-JOX,C403:27-ALR272-JOX,C408:27-RHQ223-JOX);S校正电容C410:27-AGQ394-JSX;行线性电感L405:36-LIN210-XX1	R304:18-RF0109-JHX	L441:36-WID801-XX1	逆程时间:11.7us;行反峰:1140Vp-p;高压:29KV;B+电压:135V;束流:1.03mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线
196	44-29RFLN-HF4	29181、29189	29"纯平CRT(100HZ单聚焦)	华飞公司	A68QCU770XV5	LH=0.3mh;LV=8.1mh	100HZ	单聚焦							
197	44-29RFLN-HF5	HID类	29"纯平CRT(100HZ)	华飞公司	A68ERF142X044	LH=0.3mh;LV=8.52mh	100HZ	双聚焦	HID29189H	37-FCC002-FBA0A	逆程电容(C401:27-ALR602-JHX,C403:27-ALR472-JHX,C402:27-ALR103-JHX);S校正电容(C416:27-AHR304-JSX,并C416:27-AHQ223-JSX);行线性电感L401:36-LIN449-XX1;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1\C414A:25-264610-M1X	R323:18-FG0479-JHX,R324:18-RF0109-JGX	无	逆程时间:5.16uS;行反峰:1300V;高压:30.7KV;B+电压:135V;束流:1.07mA	
198	44-29RFLN-HF6	HID29158HR/GU21	29"纯平CRT(100HZ)	华飞公司	A68QCU770XV38H	LH=0.23mh;LV=8.31mh	100HZ	单聚焦							
199	44-29RFLN-IR1	29"纯平机	29"纯平显像管	彩虹显示器		LH=1.00mh;LV=14.5mh	50HZ	单聚焦	AT2990	37-BSC290-161(01)	逆程电容(C411:6300PF/1.6KV;C423:3300PF/1.6KV;C412:8200PF/1.6KV;C410:0.022UF/400V)S校正电容:C413:0.51UF/250V;C431:0.1UF/250V;C432:0.82UF/250V;行线性电感:L402:18UH;枕校电感(L401):1MH;调宽电感:L430:230UH,L431:1MH,L432:40UH	R304:0.82Ω1W	C354:0.22UF/50V;D352:6V8,1/2W;R367:8.2K1/6W	逆程时间:12us;行反峰:1120Vp-p;高压:29.3KV(高压标准25~33KV);B+电压:135.6;束流:1.51mA;行电流:650mA;	
200	44-29RFLN-IR2	29"纯平机	29"纯平显像管	陕西彩虹	A68CPAA00X04	LH=0.56mh;LV=8.4mh	50HZ	单聚焦							
201	44-29RFLN-IR3	HID299S.P	29"纯平显像管	陕西彩虹	A68CPAA00X02		100HZ	单聚焦							
202	44-29RFLN-IR4	29"纯平机	29"纯平显像管	陕西彩虹	A68CPAA01X01		50HZ	单聚焦							
203	44-29RFLN-IR5	HID29158HR/GU21	29"半分辨率、纯平彩管100HZ	彩虹	M68CPAA00X02		100HZ	单聚焦	HID29158HR	37-FDC001-FCB0A	逆程电容(C419:27-ALR133-JHX,C420:27-ALR123-JHX,C417:取消);S校正电容C406:27-AHR334-JSX;行线性电感L402:36-LIN429-HX0;枕校电感、电容L401:36-WID201-XX2\C403A:25-384710-M1X	R342:18-RG0109-JHX		逆程时间:4.7uS;行反峰:1210V;高压:29.6KV;B+电压:134V;束流:1.25mA	

204	44-29RFLN-LG1	2988D	纯平显像管	LG（韩国）	A68QCU259X53		50HZ	单聚焦	AT2988D	37-BSC270-1060X	逆程电容(C404: 27-ALR362-J0X;C405:26-AMK561-KDX;C421:27-ALQ222-J0X;C407:27-ALR113-J0X)S校正电容: C418:27-AGQ334-JSX;并C418: 27-RHQ393-J0X;行线性电感: L412: 36-LIN240-XX1;枕校电感(L411): 36-WID801-XX1;灯丝电感: L502: 34-R100K2-1B3;L503: 34-R220K2-1BX;	R305: 18-GF0109-JGX	C318: 27-MBC474-J0X;R341:18-CD0222-JNX;R261:18-CB0822-JNX	逆程时间: 11.7us;逆程时间: 11.7us;高压: 27.5KV(高压范围20-32kV);B+电压: 140V;束流: 0.92mA ;行电流: 482mA;灯丝电流: 340mA	码胆柱: 67-313820-0E0
205	44-29RFLN-LG1A	2988、2990	29"纯平显像管	LG（韩国）	A68QCU259X53		50HZ	单聚焦							
206	44-29RFLN-LG3	HID299.P	多媒体彩色显像管	LG	A68QDY259X01	LH=0.19mh;LV=6.68mh	100HZ	双聚焦							
207	44-29RFLN-LG3A	2988DB	CRT（纯平）	韩国LG	A68QCU259X53K(ASIN)		50HZ	双聚焦							
208	44-29RFLN-LG4	AT2970i	75HZ隔行纯平机型	长沙LG	A68QCU259X75A	LH=0.61mh;LV=12.2mh	75HZ	双聚焦	HiD2988i	37-SC2901-07C0X	逆程电容: (C417: 27-ALR222-J0X,C422: 27-ALR223-J0XC412: 27-ALR103-J0X,C423:27-ALQ152-J0X);S校正电容: (C426:27-AGQ684-JSX,C425:27-AGQ474-JSX);行线性电感L401: 36-LIN150-XX2;内枕电感:L426:36-WID801-XX1;枕校电感:L430: 36-WID231-XX1	无	R432: 18-CD0392-JNX;R417:18-CB0275-JNX	逆程时间: 8.4us;行反峰:1160Vp-p;高压:29.9KV;B+电压: 141.52V;束流: 0.91mA;灯丝电压: 6.32Vrms	码胆柱: 67-313820-0E0
209	44-29RFLN-LG4A	通配29寸纯平机型	29"纯平CRT	LG PHILIPS	A68QCU754X53N	LH=1.1mh;LV=14.4mh	50HZ	单聚焦							
210	44-29RFLN-LG5	AT2965U、2980DB、2980G	29"纯平显像管	LG PHILIPS	A68QCU757X530MYF	LH=1.07mh;LV=18.7mh	50HZ	单聚焦	29A1	37-050121-1300X	逆程电容(C404: 27-ALQ392-J0X,C405: 27-ALR762-J0X,C407: 27-ALR472-J0X,C406: 27-AHQ223-JSX);S校正电容C408: 27-AGQ364-JSX;行线性电感L404: 36-LIN210-XX1	R309: 18-FF0221-JGX;R304: 18-FG0129-JHX	L403: 36-WID601-XX1	逆程时间: 11.9us,行反峰: 1100Vp-p,高压: 28.0KV,B+电压: 130V,束流: 1.28mA	
211	44-29RFLN-LG5A	29128、29181	29"纯平显像管	LG PHILIPS（韩）	A68QCU770X58N	LH=1.1mh;LV=14.4mh	50HZ	单聚焦							
212	44-29RFLN-LG6	HID299S.P	29"纯平显像管	LG PHILIPS（长沙）	A68QCU259XX40		100HZ	双聚焦	HID29181HB	37-FCC002-FBA0A	逆程电容(C401: 27-ALR682-JHX,C403: 27-ALR472-JHX,C402: 27-ALR103-JHX,C404: 27-ALR222-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容C416: 27-AHQ334-JSX;行线性电感L401: 36-LIN100-XX3;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX ;R324: 18-RF0109-JGX	无	逆程时间: 5.3uS;行反峰: 1260V;高压:30.2KV;B+电压: 135V;束流: 0.86mA	
213	44-29RFLN-LG7	29"纯平机	29"纯平显像管	LG	A68QCU770X530	LH=1.14mh;LV=19.9mh	50HZ	单聚焦	AT29128	37-SC2226-64S04	逆程电容(C411: 27-ALR722-J0X,C407: 27-ALR822-J0X,C403: 27-ALR272-J0X,C408: 27-RHQ223-J0X);S校正电容C410:27-AGQ334-JSX;行线性电感L402: 36-LIN180-XX1	R304: 18-DF0828-JHX;R468: 18-FG0399-JHX	L401: 36-WID801-XX1	逆程时间: 12us;行反峰: 1000Vp-p;高压:29.3KV;B+电压: 135V;束流: 0.92mA	
214	44-29RFLN-LG8	29"纯平机	29"纯平显像管	LG PHILIPS（曙光）	A68QCU757X530		50HZ	单聚焦							
215	44-29RFLN-LG9	HID机	29"纯平显像管	长沙LG	A68QCU770X40M	LH=0.3mh;LV=8.42mh	100HZ	单聚焦	HID29211HB	37-FCC002-FAA0A	逆程电容(C401: 27-ALR682-JHX,C403: 27-ALR472-JHX,C402: 27-ALR103-JHX,C404: 27-ALR222-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容(C416: 27-AHR274-JSX,并C416: 27-AHQ393-JSX);行线性电感L401:36-LIN100-XX3;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX;R324: 18-RF0109-JGX		逆程时间: 5.25uS;行反峰: 1300V;高压:30.3KV;B+电压: 137V;束流: 1.2mA	配单聚焦管C440、R420、T402需取消,高压包的13脚与T402的公共到地接一条飞线

216	44-29RFLN-OR7	29"纯平机	29"纯平显像管	韩国大字	A68QDL280X012		50HZ	单聚焦	29V1	37-FCA001-EAAOC	逆程电容(C404: 27-ALR222-J0X,C405: 27-ALR103-J0X,C407: 27-ALR472-J0X,C406: 27-AHQ223-JSX);S校正电容C408: 27-AGQ394-JSX;行线性电感L404: 36-LIN150-XX1	R309: 18-FF0121-JGX	L403: 36-WID801-XX1	逆程时间: 11.7us;行反峰: 1100Vp-p;高压: 29.1KV;B+电压: 130V;束流: 0.96mA	此高压包不能用A51、A61机型,因为长度不够
217	44-29RFLN-PA1	DTV2990	29"纯平多媒体彩管	日本、北京松下	M68LQL185X05(日本) M68LQL185X95(北京)	LH=0.58mh;LV=9.2mh	100HZ	双聚焦							
218	44-29RFLN-PA1A	29"纯平机	29"纯平显像管	松下东芝	A68LXZ696X06(U)	LH=1.1mh;LV=16mh	50HZ	单聚焦							
219	44-29RFLN-PM1	29"纯平机	29"纯平显像管	松下(马来西亚)	M68LUQ085X60		50HZ	单聚焦							
220	44-29RFLN-PM1A	29"纯平机	29"纯平显像管	松下(马来西亚)	M68LZU185X	LH=1.08mh;LV=16mh	50HZ	单聚焦							
221	44-29RFLN-PM2	29"纯平机	29"纯平显像管	松下(马来西亚)	M68LZU185X	LH=1.08mh;LV=16mh	50HZ	单聚焦	AT29211	37-SC2226-64S04	逆程电容(C403: 27-ALQ222-J0X,C404: 27-ALR662-J0X,C408: 27-RHQ223-J0X);S校正电容C410: 27-AGQ394-JSX;行线性电感L405: 36-LIN240-XX1	R306: 18-RF0828-JGX	L441: 36-WID801-XX1	逆程时间: 11.6us;行反峰: 1120Vp-p;高压: 29.5KV;B+电压: 135V;束流: 0.8mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线
222	44-29RFLN-SJ1	29"纯平机	29"纯平显像管	天津三星	A68QCP693X001		50HZ	单聚焦							
223	44-29RFLN-SS1	2980D	A68QCP891X001	SAMSVUG	A68QCP891X001	LH=1.11mh;LV=14.25mh	50HZ	双聚焦	2988DF	37-SC2901-26A0X	逆程电容(C411: 4300/1.6KV;C412: 8200/1.6KV;C423: 3300/1.6KV;C410: 153/400V;C432: 0.33/250V)行线性电感: L402:24UH;枕校电感(L401):1000UH;灯丝电感: L501: 22UH	R304: 0.82Ω/1W	R363: 680ΩHM 1/4W;R360: 15K 1/6W;R420: 220K 1/6W;R421: 22K 1/6W R354: 470K; 1/6W;R420: 150K1/6W;R421:15K 1/6W	逆程时间: 11.6US;行反峰: 1200V ;高压: 29.6KV+B+电压: 135V;束流: 1.1MA	
224	44-29RFLN-SS2	29"纯平机	29"纯平显像管	韩国三星	A68QCP891X001	LH=1.11mh;LV=14.2mh	50HZ	双聚焦							
225	44-29RFLN-SS3	29"纯平机	29"纯平显像管(50Hz)	韩国三星	A68QCP693X001	LH=1.11mh;LV=14.2mh	50HZ	单聚焦							
226	44-29RFLN-SZ1	29"纯平机	29"纯平显像管	深圳三星	A68QCP693X001	LH=1.08mh, LV=14.3mh	50HZ	单聚焦	AT2960B	37-SC2226-64S04	逆程电容(C403:27-ALQ222-J0X, C404:27-ALR822-J0X,C407: 27-ALQ722-J0X,C408:27-RHQ223-J0X);S校正电容C410:27-AHR334-JSX;行线性电感 L405:36-LIN210-XX1	R306: 18-RF0688-JGX	L441: 36-WID601-XX1	逆程时间: 11.6us,行反峰: 1130Vp-p,高压: 30KV,B+电压: 135V,束流: 0.78mA	
227	44-29RFLN-SZ2	HID类29V1、29A21	29"100HZ纯平管	深圳三星	A68QCP693X002		100HZ	双聚焦	HID29A51HB	37-FCC002-FAA0A	逆程电容(C401: 27-ALR562-JHX,C403: 27-ALR472-JHX,C402: 27-ALR103-JHX,C404: 27-ALR222-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容;C416: 27-AHR304-JSX;行线性电感L401: 36-LIN809-BX0;枕校电感\电容 L403:36-WID231-XX1\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX;R324: 18-RF0109-JGX		逆程时间: 5.24uS;行反峰: 1276V;高压:30.6KV;B+电压: 135V;束流: 1.1mA	配单聚焦管C440、R420、T402需取消,高压包的13脚与T402的公共到地接一条飞线

228	44-29RFLN-T03	HDTV2990/HID299S.P/HID299.e/HID2990P	29"纯平100HZ显像管(行频32.15KHZ)	东芝	A68LTF356X97、A68LTF356X94	LH=0.31mh	100HZ	单聚焦	HID2990P	37-SC2901-95F01	逆程电容：(C405: 27-ALR362-J0X,C406: 27-ALR662-J0X,C407: 27-ALR722-J0X,C408: 27-ALR362-J0X);S校正电容：C411: 27-AHR304-J0X;行线性电感：L403: 36-LIN100-XX3;枕校电感：L402:36-WID251-XX0	R311: 18-GG0109-JHX,R312: 18-GG0109-JHX	进入工厂模式数据调节	逆程时间：5.4uS;行反峰：1350V;高压：27.7KV(高压标准：20~33kV);B+电压：145V;束流：1.55mA	码胆柱：无;CRT胶垫/纸垫：2mm胶垫54-205140-000(CRT每角各1PCS);红纸垫54-314740-0X0(CRT每角各1PCS)
229	44-29RFLN-T04	AT2990	纯平显像管	东芝	A68LTF356X07	LH=1.01mh;LV=18.26mh	50HZ	单聚焦							
230	44-29RFLN-T05	29"纯平机	纯平显像管	东芝	A68LTF356X11(D)	LH=1.01mh;LV=18.26mh	50HZ	单聚焦	AT29S168	37-BSC251-4580X	逆程电容(C411: 27-ALR332-J0X,C413: 27-RHQ223-J0X,C414: 27-ALR762-J0X, C415 : 27-ALR762-J0X);S校正电容C419: 27-AGQ434-J0X;行线性电感L414: 36-LIN210-XX1;	R311: 18-FF0221-JGX;C308: 25-BEG222-M1X	L413: 36-WID801-XX1	逆程时间：12us;行反峰：1100Vp-p;高压：28.2KV;B+电压：140V;束流：1.0mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线
231	44-29RFLN-TS1	2980G/2988等纯平机型	29"纯平显像管	THOMSON公司		LH=1.15mh;LV=15.0mh	50HZ	单聚焦							
232	44-29RFLN-TS3	29"纯平机	29"纯平显像管	汤姆逊(佛山)	A68ELA011X001		50HZ	单聚焦	NT29181	37-FCA001-EAA0A	逆程电容(C407: 27-ALR472-J0X,C405: 27-ALR762-J0X,C404: 27-ALR392-J0X,C406: 27-RHQ153-J0X)S校正电容C408: 27-AHR334-JSX;行线性电感L404: 36-LIN240-XX1	R306: 18-CB0562-JNX;R304: 18-FG0129-JHX	L403: 36-WID801-XX1	逆程时间：11.8us;行反峰：1140Vp-p;高压：28.7KV;B+电压：135V;束流：1.56mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线
233	44-29RFLN-TS4	29"纯平机	29"纯平显像管(行频32.15KH,不支持38KHz)	汤姆逊(佛山)	A68ELA011X121				HID29276PB	37-FCC001-FCB0A	逆程电容(C419:27-ALR113-JHX,C420A:27-ALR103-JHX,C420:27-ALR222-JHX);S校正电容C406:27-AHR304-JSX;行线性电感L402:36-LIN100-XX3;枕校电感\电容L401: 36-WID151-XX3\C403: 27-MET106-J0X	R343: 18-EG0479-JHX		逆程时间：5.4uS;行反峰：1200V;高压：30KV;B+电压：130.2V;束流：1.02mA	配TS4单聚焦管C440、R420、T402需取消，高压包的13脚与T402的公共到地接一条飞线
234	44-29RFLN-TS5	HID299.P	29"纯平显像管	THOMSON公司	A68ELA011X004		100HZ	单聚焦							
235	44-29RFLN-YX1	29"纯平机	29"纯平显像管	上海永新	A68CPBB00X01	LH=1.13mh;LV=19.25mh	50HZ	单聚焦	2980DB	37-BSC270-1661X	逆程电容(C407: 11000PF/1.6KV;C405:560PF/2KV;C404: 3300PF/1.6KV;C421:3300PF/1.6KV)S校正电容：C418:0.33UF/400V ;并C418: 0.015UF/1.6KV;行线性电感：L412: 24UH ;枕校电感(L411): 800UH ;灯丝电感：L502:5.6UH;L503: 22UH	R305: 1Ω1W	C318: 0.33UF/50V;R341: 2.2K1/4W;R261: 8.2K1/6W	逆程时间：11.8US;行反峰：1120V;高压：(高压范围<35kV);灯丝电压：6.32V;束流：1.02MA;行电流：494MA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线

236	44-29RFLN-YX2	29"纯平机	29"纯平显像管	上海永新	A68CPBB00X10	LH=0.56mh;LV=8.4mh	75HZ	双聚焦	HID29286P	37-SC2901-07C0X	逆程电容: (C416: 27-ALR113-J0X,C417: 取消,C412: 27-ALR103-J0X,C422: 27-ALR223-J0X,C423:27-ALQ272-J0X);S校正电容: (C426:27-AGQ684-JSX,C425:27-AGQ474-JSX);行线性电感:L401: 36-LIN150-XX2;灯丝电阻: R405: 18-EG0479-JHX	R306: 18-RF0109-JGX	R432: 18-CD0392-JNX,R417:18-CB0475-JNX,R471: 18-CB0333-JNX	逆程时间: 7.8us,行反峰: 1100Vp-p,高压: 29.5KV,B+电压: 140V,灯丝电流: 1.12mA	码胆柱: 67-313820-0EO,CRT胶垫/纸垫: 3mm胶垫54-205130-000(CRT每角各1PCS/面板与中框顶部两角处各加2PCS);纸垫54-314740-0X0(CRT每角各2PCS)。
237	44-29RFLN-YX3	29"纯平机	29"纯平显像管	上海永新	A68CPBB00X20	LH=0.3mh;LV=8.4mh	100HZ	双聚焦	HID29286HB	37-FCC002-FBA0A	逆程电容(C403: 27-ALR113-JHX,C402: 27-ALR103-JHX,C404: 27-ALR222-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容C416: 27-AHR304-JSX;行线性电感L401: 36-LIN100-XX1;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1,C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX,R324: 18-RF0109-JGX	L401: 36-WID151-XX3	逆程时间: 5.2uS;行反峰: 1280V;高压: 30.KV;B+电压: 135V;束流: 1.1mA	
238	44-29RFLN-YX4	29"纯平机	29"纯平显像管	上海永新	A68CPBB01X51		50HZ	单聚焦							
239	44-29RFLN-YX5	29"纯平机	29"纯平显像管	上海永新(S0HZ)	A68CPBB02X01	LH=0.8mh;LV=18mh	50HZ	单聚焦							
240	44-29RFLN-YX7	HID29A61H	29"纯平管(100Hz)(行频38KHZ)	上海永新	A68CPBB00X21	LH=0.258mh;LV=9.2mh	100HZ	双聚焦							
241	44-29RFLN-YX8	HID29158HR/GU21	29"纯平100HZ显像管(行频38KHZ)	上海永新	A68CPBB02X21—D	LH=0.258mh;LV=9.2mh	100HZ	双聚焦							
242	44-29RFLW-TS1A	通配29寸纯平机型	29寸纯平CRT	佛山汤姆逊	A68ELA011X203	LH=1.16mh;LV=14.0mh	50HZ	单聚焦							
243	44-29RFLW-TS2	AT2960/S等机型	29"纯平显像管	佛山汤姆逊	A68ELA011X003	LH=1.1mh, LV=16mh	50HZ	单聚焦	AT2988U	37-SC2701-67D01	逆程电容(C403:27-ALQ222-J0X;C404:27-ALR722-J0X;C407: 27-ALR662-J0X;C408:27-RHQ223-J0X)S校正电容: C410:27-AGQ334-J0X;行线性电感: L405:36-LIN210-XX1;枕校电感:L441: 36-WID801-XX1;灯丝电感: L502:34-R569K2-1BX;L503: 34-R100K2-1BX;灯丝电阻: R407: 18-EF0189-JGX	R306: 18-GF0828-JGX	无	逆程时间: 11.6us行反峰: 1160Vp-p;高压: 29.2KV(高压范围<35kV);B+电压: 135V;束流: 1.2mA	码胆柱: 67-313820-0EO
244	44-29RFLW-TS2A	通配29寸纯平机型	29寸纯平CRT	佛山汤姆逊	A68ELA011X003	LH=1.16mh;LV=14.0mh	50HZ	单聚焦							
245	44-29SFLN-BP1A	29"超平机	29"超平显像管	北松公司	M68LWF088X50	LH=1.0mh, LV=17.25mh	50HZ	单聚焦	2910G	37-BSC270-106A0X	逆程电容(C407: 11000PF/1.6KV,C421:1000PF/1.6KV,C404: 4300PF/1.6KV);S校正电容C418: 0.51UF/250V;行线性电感L412: 21UH;枕校电感(L411): 800UH	R305:0.82Ω 1W	R322: 270K1/6W;R324: 15K1/6W;R329: 4.7UF/50V	逆程时间:11.3us;行反峰:1200Vp-p;高压:27KV;B+电压:140±1V;束流:0.9mA	
246	44-29SFLN-BP3	29"超平机	29"超平显像管	北松公司	M68KTY165X50		50HZ	单聚焦							
247	44-29SFLN-BP4	HID291S.P	29"超平显像管	北松公司	M68LVM188X		100HZ	双聚焦							

248	44—29SFLN-BP5	29"机	29"彩色显像管	北京松下	M68LWF188X50	LH=1.0mh;LV=17.25mh	50HZ	单聚焦	AT2916UG	37-SC2701-67A0X	逆程电容(C403:27-ALQ332-J0X,C404:27-ALR662-J0X,C407: 27-ALQ822-J0X,C408:27-AGQ223-J0X);S校正电容C410:27-AGQ434-J0X;行线性电感L405:36-LIN150-XX1;枕校电感L441:36-WID801-XX1	R306:18-GF0688-JGX	数据调节	逆程时间: 12us;行反峰: 1120Vp-p;高压: 28.5KV;B+电压:135+/-1V;束流: 1.17mA	码胆柱: 67-313820-2E0
249	44—29SFLN-BP6	29"超平机	29"超平显像管	北京松下	M68LWF088X50	LH=1.0mh;LV=17.2mh	50HZ	单聚焦	AT29228	37-F05012-1400X	逆程电容(C411: 27-ALR332-J0X,C414: 27-ALR762-J0X,C415 :27-ALR682-J0X,C413: 27-RHQ223-J0X);S校正电容C419: 27-AGQ434-JSX;行线性电感L414: 36-LIN240-XX1	R311: 18-FF0221-JGX;R317A : 18-CE0152-JNX	L413 : 36-WID601-XX1	逆程时间: 11.8us;行反峰: 1120Vp-p;高压: 27.1KV;B+电压: 135V;束流: 1.18mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XDY线
250	44—29SFLN-FD2	2910DZ、2916D	29"超平显像管	广东福地	73SX733Y22-DC01		50HZ	单聚焦	AT2916UG	37-SC2226-64S04	逆程电容(C403:27-ALQ222-J0X,C404:27-ALR662-J0X,C407: 27-ALR822-J0X,C408:27-RHQ223-J0X);S校正电容C410:27-AGQ394-JSX;行线性电感L405:36-LIN270-XX1;枕校电感L441: 36-WID801-XX1;	R306: 18-GF0828-JGX	数据调节	逆程时间: 11.8us;行反峰: 1080Vp-p;高压: 29.7KV;B+电压: 135V;束流: 1.2mA	码胆柱: 67-313820-1E0
251	44—29SFLN-FD3	2910DZ	29"超平显像管	广东福地	73SX732Y22-DC01										
252	44—29SFLN-FD4	HID291.P,HID291S.P	29"多媒体彩管	广东福地	A68CSFD01Y2201		100HZ	双聚焦							
253	44—29SFLN-HF1A	2901	A68ESF002X011	华飞	A68ESF002X011	LH=1.23mh;LV=5.5mh									
254	44—29SFLN-HF4	2901	29"超平显像管	华飞	A68ESF004X111		50HZ	单聚焦	2913U	37-SC2701-55B0X	逆程电容(C403:2200PF/1.6KV,C404:6600PF/1.6KV,C407:7200PF/1.6KV,C408:0.022UF/250V);S校正电容C410:0.33UF/250V;行线性电感L405:24UH;枕校电感L441: 800UH;	R306:0.56Ω 1W	R415: 5.6K1/6W;R416:18K1/6W	逆程时间: 11.6us;行反峰: 1200Vp-p;高压: 29.8KV;B+电压: 135.4V;束流: 1.2mA	
255	44—29SFLN-HF5	AT2935	29"超平(75HZ)	南京华飞	A68ESF004X175	LH=0.6mh;LV=7.57mh	75HZ	单聚焦	AT2935i	37-SC2901-07B0X	逆程电容(C417: 302/1.6KV,C422: 223/1.6KV,C412: 103/1.6KV,C423:102/1.6KV);S校正电容C426:824/250V;行线性电感L401: 11UH		R432: 2.4K1/4W	逆程时间: 8.2us;行反峰: 1120Vp-p;高压:29.76KV;B+电压: 141.52V;束流: 1.06mA	
256	44—29SFLN-HF6	HID2975P	多媒体超平显像管 29"	南京华飞	A68ESF004X143			单聚焦							
257	44—29SFLN-LG1	2916D等	29"显像管	长沙LG	A68KYN690X54Q	LH=0.97mh;LV=20.7mh	50HZ	单聚焦							
258	44—29SFLN-LG1A	2911、2916	CRT A68KYN690X54M(ASCH)	LG			50HZ	单聚焦							
259	44—29SFLN-PA1	29"超平管	德国松下	A68EHM69X50		LH=0.95mh;LV=20.0mh	50HZ	单聚焦							
260	44—29SFLN-SJ1	2911D、2916D	29"超平CRT	天津三星	A68LEF78X01										
261	44—29SFLN-TS1	DTV2912	29"多媒体超平显像管	汤姆逊	A68EES038X678		100HZ	双聚焦							
262	44—29SFLN-TS2	2906WL	29"超平管	汤姆逊佛山彩管厂	A68EGD049X30	LH=1.0mh;LV=25.2mh	50HZ	单聚焦							
263	44—29SFLN-TS3	29寸超平机	29"超平显像管	汤姆逊	A68EGD048X71		50HZ	单聚焦	AT29228	37-FCA001-EAA0C	逆程电容(C404: 27-ALR392-J0X,C405: 27-ALR472-J0X,C407: 27-ALR103-J0X);S校正电容(C408: 27-AGQ434-JSX,C406: 27-AHQ223-JSX);行线性电感L404: 36-LIN210-XX1	R309: 18-FF0221-JGX;R304 : 18-FG0129-JHX	L403 : 36-WID601-XX1	逆程时间: 11.4us;行反峰: 1120Vp-p;高压: 28.0KV;B+电压: 130V;束流: 1.23mA	此高压包不能用A51、A61机型,因为长度不够
264	44—29SFLN-TS4	50HZ普通TV	29"超平管	汤姆逊	A68EJV014X001	LH=1.05mh;LV=25.8mh	50HZ	单聚焦							
265	44—29SFLN-YX1	AT2927I	29"超平CRT(75HZ)	上海茂兴	73SX707Y22-DC10	LH=0.6mh;LV=11.97mh	75HZ	单聚焦							
266	44—29SFLN-YX2	2972U	29"超平50HZ	上海永新	73SX707Y22-DC01A	LH=1.05mh;LV=19.2mh	50HZ	单聚焦							
267	44—29SFLN-YX3	HID类机芯	29"超平CRT	上海永新	73SX707Y22-DC26	LH=0.31mh;LV=12mh	100HZ	单聚焦							

268	44—29SFLS-LG2A	29"超平机2916	29” 纯平显像管	LG PHILIPS	A68KYN690X547	LH=0.958mh;LV=20.23mh	50HZ	单聚焦							
269	44—29SFLW-TS1A	29"超平机	29"超平显像管	THOMSON	A68EGD049X70	LH=1.01mh;LV=24.8mh	50HZ	单聚焦							
270	44-340FLW-TS1	AT34187/U L	34"普平CRT	佛山汤姆逊	A80AEJ10X898	LH=1mh;LV=25.0mh	50HZ	单聚焦	AT34266B	37-SC2901-32BOX	逆程电容(C411: 27-ALR332-J0X;C414: 27-ALR762-J0X;C415: 27-ALR762-J0X;C413: 27-AGQ223-J0X);S校正电容C419: 27-AGQ474-JSX;行线性电感L414: 36-LIN180-XX1	R311: 18-FF0221-JGX;R317A: 18-CE0152-JNX	L413: 36-WID801-XX1	逆程时间: 11.6us;行反峰: 1100Vp-p;高压: 31.6KV;B+电压: 135V;束流: 1.34mA	A61、A51机型须用:46-AV075T-04A01DY线
271	44-32RFLN-PA1	3209B	32" 16:9平面彩管	日本松下	W76LPX955X05	LH=0.206mh;LV=7.3mh									
272	44-32RFLN-PA2	3209B	32" 16:9纯平显像管	松下	76LPX955X91										
273	44-32RFLN-TS1	HID32A01H/GU21;HID32A90H/GU21	32" 16:9彩管	THOMSON(意大利/佛山)	W76ELG011X127		100HZ	双聚焦							
274	44-340FLE-SG1A	3418、3409、3428	34"CRT	赛格日立	A80LJF60X10(C)(赤道磁场)										
275	44-340FLN-LG2	34"大屏幕内销机	普平彩色CRT	LG PHILIPS	A80QCF340X02	LH=0.96mh;LV=24.5mh	50HZ	单聚焦							
276	44-340FLN-LG2A	3409、3438、3418	34"CRT	LG	A80QCF340X02	LH=0.89mh;LV=24.4mh	50HZ	单聚焦							
277	44-340FLN-LG3A	通配34寸普平机型	34寸普平CRT	LG PHILIPS	A80QCF330X02	LH=0.89mh;LV=24.4mh	50HZ	单聚焦							
278	44-340FLS-SG2A	34"普平机型	34寸普平CRT	赛格日立	A80LJF60X10(CR)	LH=0.96mh;LV=25.2mh	50HZ	单聚焦							
279	44-340FLW-RC2	3438D、3409D	显像管	THOMSON	A80AEJ15X898	LH=0.964mh;LV=24.77mh	50HZ	单聚焦	3433D	37-BSC290-15501	逆程电容(C411:6600PF/1.6KV,C412:8200PF/1.6KVC423:3600PF/1.6KV,C410:0.013UF/250V);S校正电容C413:0.47UF/250V;行线性电感L402:18UH;枕校电感(L401):800UH	R304:1Ω1W	R363:1K1/4W;R360:56K1/6W;R420:270K1/6W	逆程时间:11.8us;行反峰:1180Vp-p;高压:31.2kV;B+电压:140±1V;束流:1.1mA	
280	44-340FLW-RC3A	3409、3438、3418	34"普平CRT	汤姆逊(墨西哥产)	A80AEJ10X898	LH=0.96mh;LV=24.44mh	50HZ	单聚焦							
281	44-340FLW-TS1A	34"普平	34寸普平CRT	佛山汤姆逊	A80AEJ10X898		50HZ	单聚焦							
282	44—34RFLE-T04A	34"纯平机	34"纯平显像管	东芝公司	A80LTM350X05		50HZ	单聚焦							
283	44—34RFLN-BP1	34"纯平机	34"纯平显像管	北松公司	M80LSW183X91	LH=0.93mh;LV=9.02mh	50HZ	双聚焦							
284	44—34RFLN-BP2	34"纯平机	34"纯平显像管	北松公司	M80LSW188X91	LH=0.92mh;LV=9mh	50HZ	双聚焦							
285	44—34RFLN-BP3	34"纯平机	34"纯平显像管	北松公司	M80LSW083X90	LH=0.95mh;LV=9.0mh	50HZ	双聚焦							
286	44—34RFLN-BP4	HID34276.P等	34"纯平显像管	北京松下	M80LSW083X91	LH=0.228mh,LV=9.10mh	100HZ	双聚焦	HID34276PN	37-SC2901-94Q0X	逆程电容(C405: 27-ALR152-J0X,C406: 27-ALR113-J0X,C408: 27-ALR113-J0X);S校正电容C411: 27-AHR394-JSX;行线性电感L403: 36-LIN449-XX1	R311:18-GG0109-JHX\R312: 18-RG0159-JHX	L402: 36-WID251-XX0	逆程时间: 5.2uS;行反峰: 1300V;高压: 32.12KV;B+电压: 145.12V;束流: 1.67mA	无码胆柱
287	44—34RFLN-BP5	HID34"电视	34"纯平管(100Hz双聚焦)	北京松下	M80MAG183X62	LH=0.2mh;LV=7.0mh	100HZ	双聚焦	HID34181H	37-FDC002-FBB0A	逆程电容(C418:27-ALR133-JHX,C420:27-ALR103-JHX,C417: 26-AMK331-JZX);S校正电容C406:27-AHR394-JSX并C406: 27-AHQ223-JSX;行线性电感L402:36-LIN100-XX3;枕校电容L401:36-WID201-XX3\C403A: 25-384710-M1X	R342: 18-RF0568-JGX 串 18-RF0568-JGX	R410: 18-CB0823-JNX	逆程时间: 5.0uS;行反峰: 1220V;高压: 30.8KV;B+电压: 128V;束流: 1.23mA	

288	44—34RFLN-HF1	34"纯平机	34"纯平显像管	华飞公司	A80ERF042X03	LH=1.11mh;LV=9.5mh	50HZ	双聚焦	34A1	37-SC2901-51R0X	逆程电容(C404: 27-ALR222-J0X,C405: 27-ALR662-J0X, C407: 27-ALR822-J0X,C406: 27-RHQ153-J0X);S校正电容C408: 27-AGQ364-JSX;行线性电感L404: 36-LIN310-XX1	R309: 18-FF0121-JGX;R304: 18-FG0129-JHX	L403: 36-WID102-XX1	逆程时间: 11.8us;行反峰: 1100Vp-p;高压: 32.2KV;B+电压: 130V;束流: 1.42mA	A61、A51机型须用:46- AV075 T-04A01 DY线
289	44—34RFLN-HF2	34"纯平机	34"纯平显像管(行频33KHZ)	华飞公司	A80ERF042X44		100HZ	双聚焦	HID34276PB	37-FDC002-FBB0A(旧编号: 37-SC2901-84Z0X)	逆程电容(C417:26-AMK561-KDX,C419:27-ALR962-JHX,C420:27-ALR103-JHX);S校正电容C406:27-AHR224-JSX;行线性电感L402:36-LIN110-XX1;枕校电感\电容L401: 36-WID251-XX1\C403: 27-MET106-J0X	R343: 18-EG0479-JHX		逆程时间: 5.5uS;行反峰: 1220V;高压:31.72KV;B+电压: 130V;束流: 1.26mA	
290	44—34RFLN-HF3	34"纯平机	34"纯平显像管	华飞公司	A80ERF042X64		100HZ	双聚焦	HID34A61H	37-FDC002-FBB0A	逆程电容(C419:27-ALR113-JHX,C420:27-ALR123-JHX);S校正电容(C406:27-AHR224-JSX,并C406: 27-AHR393-JSX);行线性电感L402:36-LIN809-BX0;枕校电感、电容L401: 36-WID201-XX2\C403A: 25-384710-M1X	R342: 18-FF0159-JGX	L401: 36-WID201-XX3	逆程时间: 4.6uS;行反峰: 1300V;高压:31.9KV;B+电压: 143V;束流: 1.6mA	A61,A51机型须用:46- AV075 T-04A01 DY线
291	44—34RFLN-HF4	34"纯平机	34"纯平显像管	华飞公司	A80ERF042X75	LH=0.62mh;LV=9.5mh	75HZ								
292	44—34RFLN-HF5	HID类机芯	34"纯平CRT(100HZ)	南京华飞	A80ERF142X64	LH=0.25mh;LV=9.2mh	100HZ	双聚焦	HID34276H	37-FDC002-FBB0A	逆程电容(C419:27-ALR103-JHX,C420:27-ALR123-JHX);S校正电容(C406:27-AHR224-JSX,并C406: 27-AHR393-JSX);枕校电感、电容L401:36-WID201-XX2\C403A:25-384710-M1X	R342: 18-FF0159-JGX	无	逆程时间: 4.6uS;行反峰: 1280V;高压:31.7KV;B+电压:140V;束流:1.5mA	A61,A51机型须用:46- AV075 T-04A01 DY线
293	44—34RFLN-SJ1	3480/3488等	纯平显像管50HZ	天津三星	A80QE A891X001	LH=1.02mh;LV=11.2mh	50HZ	双聚焦	3488D	37-SC2901-90F01	逆程电容(C411: 27-ALR662-J0X,C412: 27-ALR762-J0X,C423: 27-ALR222-J0X, C410: 27-AGQ223-J0X);S校正电容(C413: 27-AGQ684-JSX,C431: 27-AGQ104-J0X,C430: 27-AGQ514-JSX);行线性电感L402:36-LIN180-XX1;枕校电感(L401):36-WID801-XX1;调宽电感(L405: 36-WID101-XX1,L406: 36-WID231-XX1)	R304: 18-DF0828-JHX	R363: 18-CD0122-JNX;R360:18-CB0333-JNX(加串4.7V稳压管改冷行窄	逆程时间: 11.6us;行反峰:1200Vp-p;高压:32 KV;B+电压:134.9V;束流: 1.33 mA	码胆柱: 62-321930-0HG
294	44—34RFLN-SJ2	HID348S.P、HID3460B.e	CRT	天津三星	A80QE A891X004		100HZ	双聚焦							
295	44—34RFLN-SJ3	HID3460i	75HZ纯平显像管	天津三星	A80QE A891X003	LH=0.612mh;LV=11.2mh	75HZ	双聚焦	Hid3460i	37-SC2901-68C0X	逆程电容: (C417: 27-ALR922-J0X,C422: 27-ALR223-J0X,C423:27-ALQ272-J0X);S校正电容: C420:27-AHR274-J0X;行线性电感L401: 36-LIN110-XX1;枕校电感: L430: 36-枕校电感: WID231-XX1;灯丝电阻: R405: 18-EG0159-JHX	无	R432: 18-CD0272-JNX;R417: 18-CB0475-JNX	逆程时间: 7.8us;行反峰: 1000Vp-p;高压:31.1KV;B+电压: 134.56V;束流: 1.30mA	码胆柱: 62-321930-0HGL
296	44—34RFLN-SJ4	HID348S.P、	显像管	天津三星	A80QE A892X001		100HZ	双聚焦	HID34A81	37-FDC002-FBB0A	逆程电容(C418:27-ALR113-JHX,C420:27-ALR133-JHX);S校正电容C406:27-AHR154-JSX并C406: 27-AHR104-JSX;行线性电感L402:36-LIN100-XX1;枕校电感\电容L401: 36-WID201-XX3\C403A: 25-384710-M1X	R342: 18-FF0688-JGX	R410: 18-CB0823-JNX	逆程时间: 5.3uS;行反峰: 1280V;高压:31.9KV;B+电压: 142V;束流: 1.1mA	
297	44—34RFLN-SJ5	HID系列	34"纯平100HZ管(行频可调至38KHZ)	天津三星	A80QFM891X002		100HZ	双聚焦	HID34A81H	37-FDC002-FBB0A	逆程电容(C419:27-ALR113-JHX,C420:27-ALR123-JHX);S校正电容(C406:27-AHR224-JSX,并C406: 27-AHQ223-JSX);行线性电感L402:36-LIN659-XX0;枕校电感、电容L401:36-WID201-XX2\C403A: 25-384710-M1X	R342: 18-FF0159-JGX	无	逆程时间: 4.6uS;行反峰: 1280V;高压:32.1KV;B+电压: 143V;束流:1.53mA	A61,A51机型须用:46- AV075 T-04A01 DY线
298	44—34RFLN-T01	3480G	A80LRW350X02	TOSHIBA	A80LRW350X02		50HZ	单聚焦							

299	44—34RFLN-T02	3480G1/3488BD	A80LRW350X05	TOSHIBA	A80LRW350X05		50HZ	单聚焦	3488BD	37-BSC290-184(01)	逆程电容(C411:6600PF/1.6KV,C412: 6600PF/1.6KV,C423: 3600PF/1.6KV,C410 : 0.022UF/250V);S校正电容(C413: 0.82UF/250V,C431: 0.1UF/250V,C430: 0.51UF/250V);行线性电感L402: 21UH;枕校电感(L401):800UH;调宽电感(L405:100UH;L406:230UH)	R304:0.82Ω 1W	R363: 1.2K1/4W;R360:33K1/6W;R420:取消	逆程时间: 12.1us;行反峰: 1160Vp-p;高压: 32.2KV;B+电压:135.2;束流:1.97m	
300	44—34RFLN-T03	34"100HZ机	34"100HZ纯平显像管	东芝公司	A80LRW350X97(D)		100HZ	单聚焦							
301	44—34RFLN-T04	34"纯平机	34"纯平显像管	东芝公司	A80LTM350X05		50HZ	单聚焦	AT3488DZ	37-BSC290-184(01)	逆程电容(C411:6600PF/1.6KV,C412: 6600PF/1.6KV,C423:3600PF/1.6KV,C410:0.022UF/250V);S校正电容(C413:0.82UF/250V,C431:0.1UF/250V,C430:0.51UF/250V);调宽电感(L405:100UH;L406:230UH);行线性电感L402: 21UH;枕校电感(L401):800UH	R304:0.82Ω 1W	R363: 1.2K1/4W;R360:33K1/6W;R420:取消	逆程时间: 12.1us;行反峰:1160Vp-p;高压:32.2KV;B+电压:135.2;束流:1.97mA	
302	44—34RFLN-T05	34"纯平机	34"纯平显像管(行频38KHZ)	东芝公司	A80LTM350X95		100HZ	双聚焦	34A1P	37-FDC001-FCB0A(旧编号: 37-SC2901-84Q0X)	逆程电容(C417:26-AMK561-JZX,C419:27-ALR113-JHX,C420A:27-ALQ682-JHX,C420:27-ALR922-JHX);S校正电容C406:27-AHR474-JSX;行线性电感L402:36-LIN569-XX1;枕校电感\电容L401:36-WID251-XX1\C403: 27-MET106-J0X	R343: 18-EG0479-JHX		逆程时间: 5.5uS;行反峰: 1160;高压:31.0KV;B+电压: 125V;束流: 1.16mA	
303	44—34RFLN-T06	34"纯平机	34"纯平显像管	东芝公司	A80LTM350X02		50HZ	单聚焦	3488BD	37-BSC290-184(01)	逆程电容(C411: 6600PF/1.6KV,C412:6600PF/1.6KV,C423: 3600PF/1.6KV,C410 :0.022UF/250V);S校正电容(C413: 0.82UF/250V,C431: 0.1UF/250V,C430: 0.51UF/250V);行线性电感L402:21UH;枕校电感(L401):800UH;调宽电感(L405:100UH,L406:230UH)	R304:0.82Ω 1W	R363: 1.2K1/4W;R360:33K1/6W;R420:取消	逆程时间: 12.1us;行反峰:1160Vp-p;高压:32.2KV,B+电压:135.3;束流:1.97mA	
304	44—34RFLN-TS1	AT34286/UL	34"纯平CRT	汤姆逊公司	A80AKN14X02	LH=1.1mh;LV=7.2mh	50HZ	双聚焦	NT34181	37-FDA002-FBA0A	逆程电容(C407: 27-ALR103-J0X,C405: 27-ALR562-J0X,C404: 27-ALR272-J0X,C406: 27-RHQ393-J0X);S校正电容C408: 27-AHR434-JSX;行线性电感L404: 36-LIN210-XX1	R306: 18-CB0562-JNX;R304: 18-RF0109-JGX	L403: 36-WID361-XX1	逆程时间: 11.8us;行反峰: 1180Vp-p;高压: 31.7KV;B+电压: 135V;束流: 1.5Ma	不能配A61、A51机型因全屏最大亮度不足
305	44—34RFLN-TS2	N21机芯	34"100HZ纯平显像管(行频31.5KHZ)	THOMSON	A80AKN14X03		100HZ	单聚焦	HID34276PB	37-FCC002-FBB0A	逆程电容(C417:26-AMK561-JZX并C417: 26-AMK331-JZX,C419:27-ALR123-JHX,C420A:27-ALR222-JHX,C420:27-ALR123-JHX);S校正电容C406:27-AHR434-JSX并C406:27-AHQ223-JSX;行线性电感L402:36-LIN449-XX1;枕校电感\电容L401:36-WID151-XX3\C403: 27-MET106-J0X	R343: 18-EG0479-JHX	L401: 36-WID201-XX3	逆程时间: 5.2uS;行反峰: 1200V;高压:31.7KV;B+电压: 140V;束流: 1.32mA	
306	44-34RFLW-HF1A	现有34寸纯平机型	34寸纯平CRT	LG PHILIPS(华飞)	A80ERF042X03	LH=1.11;LV=9.5mh	50HZ								
307	44—34SFLE-BP2	34"超平机	34"纯平显像管	北京松下	M80LZH085X90	LH=0.93mh;LV=9.02mh	50HZ	单聚焦							
308	44—34SFLN-SG1	34"超平机	34"超平显像管	深圳赛格日立	M78LWQ70X01(C)	LH=0.9mh;LV=22.1mh	50HZ	单聚焦	3418D	37-BSC290-15501	逆程电容(C411:6600PF/1.6KV,C412: 8200PF/1.6KV,C423:3600PF/1.6KV,C410: 0.015UF/250V);S校正电容C413:0.47UF/250V;行线性电感L402:18UH;枕校电感(L401):800UH;	R304:1Ω 1W	R363: 1K1/4W;R360:56K1/6W;R420:220K1/6W	逆程时间:12us;行反峰:1200Vp-p;高压:30.5kV;B+电压:140.8V;束流:1.6mA	
309	44-34SFLN-YX1A	3416、3406	34"CRT	上海永新	M78KXC100X02	LH=0.96mh;LV=24.6mh	50HZ	单聚焦	3416DF	37-BSC290-155(01)	逆程电容(C411:5600PF/1.6KV,C412: 8200PF/1.6KV,C423:4300PF/1.6KV,C410: 0.013UF/250V);S校正电容C413: 0.47UF/250V;行线性电感L402:21UH;枕校电感(L401):800UH	R304:1Ω 2W	R363: 1.2K1/4W;R360:47K1/6W;R420:100K1/6W	逆程时间: 11.8us;行反峰: 1240Vp-p;高压:30.9KV;B+电压: 140±1V;束流:1.2mA	

310	44-34SFLN-YX2	34"超平机	34"超平显像管	上海永新	M78KXC110X11	LH=0.54mh;LV=13.1mh	75HZ	双聚焦	AT3486i	37-SC2901-69D01	逆程电容(C417: 27-ALR222-J0X,C422: 27-ALR223-J0X,C412: 27-ALR103-J0X,C423:27-ALQ152-J0X);S校正电容(C426:27-AGQ684-JSX,C425:27-AGQ474-JSX);行线性电感L401: 36-LIN150-XX2;内枕电感L426:36-WID801-XX1;枕校电感L430: 36-WID231-XX1;	无	R432: 18-CD0392-JNX;R417:18-CB0275-JNX	逆程时间: 8.4us;行反峰: 1160Vp-p;高压: 29.9KV;B+电压: 141.52V;束流: 0.91mA	码胆柱: 67-313820-0E0
311	44-34SFLN-YX3	34"超平机	34"纯平显像管	上海永新	M78KXC110X04	LH=0.265mh;LV=9.0mh	100HZ	单聚焦	HiD34276HB	37-FCC001-FCBOA	逆程电容(C401: 27-ALR113-JHX,C403: 27-ALR272-JHX,C402: 27-ALR123-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容C416: 27-AHR434-JSX;行线性电感L401: 36-LIN809-BX0;枕校电感\电容L403:36-WID201-XX3\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX;R324: 18-RF0109-JGX	R404: 18-CD0821-JNX	逆程时间: 5.5us;行反峰: 1260V;高压: 29.7KV;B+电压: 140V;束流: 1.06mA	A61,A51机型须用:46-AV075T-04A01DY线
312	44-38RFLN-T01	HID38215P	38"纯平彩色显像管	东芝	A90AJZ90X30		100HZ	双聚焦							
313	44-140FLN-IR3	14寸机	14"显像管	陕西彩虹公司	37SX110Y22-DC11		50HZ	单聚焦	1475S/S12	37-FAA001-BAA0A	逆程电容(C406: 27-ALR113-J0X,C402A: 26-AMK331-JZX);S校正电容C421: 27-AGQ394-JSX;行线性电感L412: 36-LIN500-XX1	R307: 18-DB0751-FNX;R313: 18-RG0109-JHX	无	逆程时间: 11.6us;行反峰: 900Vrms;高压: 22KV;B+电压: 108;束流: 0.58mA	
314	44-140FSN-BP3	1436A、1419A	14"彩管	北京松下	A34JQQ90X94	LH=3.3MH, LV=37.8MH	50HZ	单聚焦	1420E	37-BSC250-231	逆程电容:C406: 7200PF/1.6KV;S校正电容:C421: 0.33UF/400V;行线性电感:L412A: 50UH;调宽电感L411:40UH;	无	无	逆程时间:11.8us;行反峰:980Vp-p;高压:22.3kv;B+电压:111.6v;束流:0.56mA	
315	44-140FSN-BP5	14"CRT机型	14"CRT	北松	A34JQQ093X97		50HZ	单聚焦							
316	44-140FSN-CH2A	1431NB	14"普平显像管	台湾中华	A34AGT13X95	LH=2.21MH, LV=33.72MH	50HZ	单聚焦							
317	44-140FSN-CH3	14"普平管	14"普平管	马来西亚中华	A34AGT13X53		50HZ	单聚焦	1475S/S12	37-FAA001-BAA0A	逆程电容(C406: 27-ALR962-J0X,C402A: 26-AMK331-JZX);S校正电容C421: 27-AGQ394-JSX;行线性电感L412: 36-LIN500-XX1;调宽电感L411: 36-WID301-XX1	R306: 18-RG0109-JHX;R313: 18-RG0109-JHX	无	逆程时间: 11.6us;行反峰:910Vrms;高压: 22KV;B+电压: 107;束流: 0.57mA	
318	44-140FSN-L11	14"普平机	14"显像管(细颈)	LG.PHILIPS	A34KPU02XDX2										
319	44-140FSN-TH1	14"普平	14"普平管	THAI CRT CO.LTD	A34JXU70X03		50HZ	单聚焦							
320	44-210FLN-SG4	21"普平机型	21"普平管	深圳赛格日立	A51MAE88X13	LH=1.81mh, LV=23.8mh	50HZ	单聚焦	AT21228	37-FBA001-CAA0C	逆程电容(C406: 27-ALR133-J0X,C402A: 26-AMK331-JZX);S校正电容C421: 27-AGQ394-J0X;行线性电感L412: 36-LIN500-XX1;调宽电感L411: 41-WJ0075-B00	R307: 18-DB0122-FNX;R313: 18-RG0109-JHX	R414: 18-CB0103-JNX	逆程时间: 12us;行反峰:900Vrms;高压: 24.86KV;B+电压: 108V;束流: 0.60mA	
321	44-21RFLN-BP4	21"纯平机	21"纯平管	北京松下	A51LY8093X91		50HZ	单聚焦							
322	44-21RFLN-SZ4	21寸纯平机型	21寸纯平CRT	深圳三星	A51QDX993X001(H)(A)	LH=1.82MH, LV=18.3MH	50HZ	单聚焦	21V1/S12	37-FBA002-CAA0D	逆程电容(C406: 27-ALR123-J0X;C402A: 26-AMK331-JZX);S校正电容C421: 27-AGQ334-JSX;行线性电感L411: 36-LIN500-XX1;调宽电感L412: 41-WJ0075-B00	R307: 18-DB0122-FNX;R313: 18-RG0109-JHX	R414: 18-CB0752-JNX	逆程时间: 11.8us;行反峰:880Vrms;高压: 27.2KV;B+电压: 107V;束流: 0.73mA	
323	44-21RFLN-TS3	21"纯平机	21"纯平CRT	汤姆逊	A51ELD031X004		50HZ	单聚焦							
324	44-250FLN-LG2A	25"普平机	25"普平显像管	长沙LG	A59KTL220X330N	LH=1.03mh, LV=23.5mh	50HZ	单聚焦	2506A	37-BSC290-16501	逆程电容(C412: 2200PF/1.6KV,C413: 3300PF/1.6KV,C414: 7600PF/1.6KV,C415: 2200PF/1.6KV,C416: 0.022UF/400V);S校正电容C418: 0.43UF/250V;行线性电感L413: 24UH;枕校电感L414: 800UH	无	无	逆程时间:12.1us;行反峰: 11800Vp-p;高压: 26.3KV;B+电压: 142V;束流: 1.09mA	
325	44-250FLN-TS1	使用S21机芯的机型如AT25228/S等	25寸普平CRT管	THOMSON	A59ELN011X001	LH=1.25MH, LV=20MH	50HZ	单聚焦	N25K3	37-FCA001-EAA0C	逆程电容(C404: 27-ALR392-J0X,C405: 27-ALR762-J0X,C407: 27-ALR562-J0X, C406: 27-AHQ393-JSX);S校正电容C408: 27-AGQ364-JSX;行线性电感L404: 36-LIN210-XX1	R309: 18-FF0221-JGX;R304: 18-FG0129-JHX	枕校电感L403: 36-WID361-XX1	逆程时间: 12.4us;行反峰: 1080Vp-p;高压: 27.3KV;B+电压: 135V;束流: 1.01mA	
326	44-250FLN-TS2	25"普平机	25"普平显像管	佛山THOMSON	A59ELN011X004	LH=1MH, LV=20MH	50HZ	单聚焦							
327	44-250FLN-TS3A	25寸普平机型	25寸普平CRT	THOMSON	A59ELN011X005	LH=1.01MH, LV12.35MH	50HZ	单聚焦							

328	44-25RFLN-LG2A	25"纯平机型	25寸纯平CRT	长沙LG PHILIPS	A59QDC280X030QGK	LH=1.03mh,LV=18.0mh	50HZ	单聚焦	AT25189B/UL	37-SC2701-67A0X	逆程电容(C404: 7200pF,C403: 2200pF,C407: 10000pF,C408: 22000PF);S校正电容C410: 0.33uF;行线性电感L405: 24uH	R308:220Ω;R306:0.82Ω	L441: 800uH	B+电压: 135V;高压:28.2kV;逆程时间: 12uS;束流:1.07mA;行反峰: 1.08 kV	
329	44-25RFLN-SZ2	HID25181等	25寸纯平管(100HZ单聚焦)	深圳三星	A59QDF891X003	LH=0.315mh;LV=8.55mh	100HZ	单聚焦	HID25181H	37-FCC001-FCBOA	逆程电容(C401: 27-ALR103-JHX,C402: 27-ALR762-JHX,C404: 27-ALR562-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容C416: 27-AHR304-JSX;行线性电感L401: 36-LIN100-XX3;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX;R324: 18-RF0109-JGX	无	逆程时间: 5.26uS;行反峰: 1220V;高压:29.7KV;B+电压: 130V;束流: 1.0mA	
330	44-29RFLN-BP7	HID类29寸机	显像管29寸	北松	M68LSK185X95		100HZ	双聚焦							
331	44-29RFLN-LG0	N22系列	29"CRT显像管(38KHz)	LG PHILIPS曙光电子有限公司	A68QCU970XV38MYF		100HZ	双聚焦	HID29A51H	37-FCC002-FBAOA	逆程电容(C401: 27-ALR682-JHX,C403: 27-ALR472-JHX,C402: 27-ALR103-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容C416: 27-AHQ334-JSX;行线性电感L401: 36-LIN569-XX1;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX;R324: 18-RF0109-JGX		逆程时间: 5.3uS;行反峰: 1270V;高压:30.KV;B+电压: 135V;束流: 0.96mA	
332	44-29RFLN-SJ2	HID机芯	100Hz 29"纯平CRT	天津三星	A68QCP693X002	LH=0.315mh;LV=7.5mh	100HZ	单聚焦							
333	44-29RFLN-SZ3	29"机芯	100HZ显像管	三星	A68QCP693X003		100HZ	双聚焦	HID29158HR	37-FCC001-FCBOD	逆程电容(C419:27-ALR103-JHX,C420:27-ALR123-JHX);S校正电容C406:27-AHR244-JSX;枕校电感、电容L401: 36-WID201-XX2\C403A: 25-384710-M1X	R342: 18-RG0109-JHX	无	逆程时间: 4.7uS;行反峰: 1280V;高压:29.6KV;B+电压: 143V;束流: 1.1mA	
334	44-29RFLN-TS6	50Hz 29纯平机	29"纯平机	佛山THOMSON	A68ELM021X001	LH=1.1mh;LV=14.4mh	50HZ	单聚焦							
335	44-29RFLN-YX6	HID类机芯(行频33.75KHz)	29"纯平CRT(100Hz)	上海永新	A68CPBB02X20-D		100HZ	双聚焦	HID29A21H	37-FCC002-FBAOA	逆程电容(C403: 27-ALR113-JHX,C402: 27-ALR103-JHX,C404: 27-ALR222-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容C416: 27-AHR274-JSX,并C416: 27-AHR393-JSX;行线性电感L401: 36-LIN809-BX0;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX;R324: 18-RF0109-JGX		逆程时间: 5.2uS;行反峰: 1290V;高压:30.8KV;B+电压: 135V;束流: 0.96mA	A61,A51机型须用:46-31810H-04XY线
336	44-29RFLW-TS4	HID机(行频≤32KHz)	29"纯平管	佛山汤姆逊	A68ELA011X123		100HZ	双聚焦							
337	44-31RFLN-TS1	HID31181H/MV22	显像管	佛山THOMSON	A73ELA011X121		100HZ	单聚焦	HID31181H	37-FCC001-FCBOA	逆程电容(C401: 27-ALR133-JHX,C402: 27-ALR123-JHX,C405: 26-AMK561-JZX);S校正电容(C416: 27-AHR224-JSX,C417:27-AHR154-JSX);行线性电感L401:36-LIN100-XX3;枕校电感\电容L403:36-WID231-XX1\C414A: 25-264610-M1X	R323: 18-FG0479-JHX;R324: 18-RF0109-JGX		逆程时间: 5.2uS;行反峰: 1240V;高压:29.6KV;B+电压: 130V;束流: 0.85mA	
338	44-32RFLN-BP1	HID32A90H/GU21	32" 16:9纯平CRT	北松	W76LXK005X90	LH=0.2mh;LV=7.49mh	100HZ	双聚焦							
339	44-32RFLN-LG1	HID32A90H/GU21,HID32A01H/GU21,HID32A91H/GU21(行频38KHz)	32" 16:9 CRT管	LGPLILIPS	W76QEP257XV6		100HZ	双聚焦	HID32A01H	37-FDC002-FBBOA	逆程电容(C419:27-ALR103-JHX,C420:27-ALR922-JHX,C417: 26-AMK221-JZX);S校正电容C406:27-AHR224-JSX;行线性电感L402:36-LIN569-XX1	R342: 18-FF0159-JGX	无	逆程时间: 4.6uS;行反峰: 1290V;高压:31.9KV;B+电压: 140V;束流:1.2mA	
340	44-340FLN-TS1	34寸普平机	34"普平(50Hz)	佛山汤姆逊	A80AEJ10X01	LH=0.98MH,LV=24.8MH	50HZ	单聚焦							
341	44-34RFLN-BP6	HID34286H/MV22(33.75K)	34"纯平CRT(100Hz双聚焦)	北京。松下彩色显像管有限公司	A80MAG183X90	LH=0.29MH,LV=11.2MH	100HZ	双聚焦							
342	44-34RFLN-HF6	AT34189B/UL	34"50Hz纯平管	南京华飞	A80ERF142X03		50HZ	双聚焦	NT34181	37-FDA002-FBAOA	逆程电容(C407: 27-ALR822-JOX,C405: 27-ALR562-JOX,C404: 27-ALR272-JOX,C406: 27-RHQ273-JOX);S校正电容C408: 27-AHR334-JSX并C408: 27-AHQ153-JSX;行线性电感L404: 36-LIN240-XX1	R306: 18-CB0562-JNX;R304: 18-RF0109-JGX	L403: 36-WID600-XX1;R414: 18-CB0104-JNX	逆程时间: 11.52us;行反峰: 1140Vp-p;高压: 31.3KV;B+电压: 128V;束流: 1.26 mA	不能配A61、A51机型因全屏最大亮度不足

343	44-34RFLN-TS3	GU21系列机	34" CRT (38KHz)	汤姆逊广东显示器件有限公司	A80AKN14X08		100HZ	双聚焦	HID34158H	37-FDC002-FBB0A	逆程电容(C419:27-ALR113-JHX,C420:27-ALR103-JHX,C417: 26-AMK331-JZX);S校正电容(C406:27-AHR334-JSX,并C406: 27-AHR393-JSX);枕校电感、电容L401:36-WID201-XX2\C403A: 25-384710-M1X	R342: 18-RF0568-JGX 串 R342: 18-RF0568-JGX	无	逆程时间: 4.34uS;行反峰: 1260V ;高压:31.1KV;B+电压: 130V;束流: 1.84mA	
344	44-34SFLN-BP1	34寸超平机	34寸超平CRT	北京松下	M80LKNK185X90	LH=1.04mh;LV=13.4mh	50HZ	单聚焦	AT34U186/UL	37-SC2901-167FOX	逆程电容(C404: 9200pF,C403: 2200pF,C407: 8200pF,C408: 22000PF);S校正电容C410: 0.39uF;行线性电感L405: 15uH	R306: 0.82Ω;R308: 220Ω	L441: 600uH	B+电压: 135V;高压: 标准:29.7kV;逆程时间: 12.2uS;束流: 标准:1.36mA	
345	44-34SFLN-BP2	34寸超平机	34寸超平CRT	北京松下	M80LZH085X90	LH=0.94mh;LV=9.4mh	50HZ	单聚焦	S34A1	37-FDA001-FAA0A	逆程电容(C404: 27-ALR332-JOX,C405: 27-ALR103-JOX,C407: 27-ALR562-JOX,C406: 27-AHQ223-JSX);S校正电容C408: 27-AGQ434-JSX;行线性电感L404: 36-LIN180-XX1	R309: 18-FF0221-JGX;R304: 18-FG0129-JHX	L403: 36-WID601-XX1	逆程时间: 12.1us;行反峰: 1080Vp-p;高压: 30.2KV;B+电压: 130V;束流: 1.25mA	A61、A51机型须用:46-AV075T-04A01DY线
346	44-29RFLN-HF7	GU21系列机	29"100HZ纯平管	南京华飞	A68ERF142X064		100HZ	双聚焦	HID29A81H	37-FCC002-FBB0A	逆程电容(C419:27-AMQ123-JHX,C420:27-ALR113-JHX,C417: 26-AMK331-JZX);S校正电容C406:27-AHR304-JSX;L402:36-LIN309-XX1	R342: 18-RF0688-JGX 两个串联	R410: 18-CB0823-JNX	逆程时间: 4.6uS;行反峰: 1240V;高压:29.3KV;B+电压: 140V;束流: 1.17mA	
347	44-340FLN-SG2	34寸普平机	34寸普平CRT	深赛格日立公司	A80LJF60X10(L)	LH=0.96mh;LV=25mh	50HZ	单聚焦	3418E	37-SC2901-32BOX	逆程电容(C412: 4300PF/1.6KV,C414: 13000PF/1.6KV,C415: 4300PF/1.6KV);S校正电容C418: 0.51UF/400V;行线性电感L413: 18UH	R313: 220ΩHM 1W	R725: 3.9KΩHM 1/4W	逆程时间: 11.8us;行反峰: 1210V; 高压: 28.6KV;B+电压: 140.4V;束流: 1.57mA	
348	44-25RFLN-SS2	25寸纯平机	25寸纯平管	韩国三星	A59QDF891X002		50HZ	单聚焦	AT2590	37-SC2526-47SOX	逆程电容(C411: 7600PF/1.6KV,C412: 9200PF/1.6KV,C423: 1500PF/1.6KV,C410: 0.022UF/400V);S校正电容C413: 0.39UF/250V;行线性电感L402: 33UH	R304: 0.82欧 1W	C354: 0.1UF/50V	逆程时间: 11.8uS;行反峰: 1160V P-P;高压: 27.0KV;B+电压: 140+1V;束流: 0.93mA	
349	44-250FLN-FD1	25寸纯平机	25寸纯平管	福地			50HZ	单聚焦	AT2516UG	37-SC2226-64S04	逆程电容(C403:27-ALQ332-JOX, C404:27-ALR632-JOX,C407:27-ALQ722-JOX,C408:27-RHQ223-JOX);S校正电容C410:27-AGQ394-JSX;行线性电感L405:36-LIN210-XX1	R306: 18-GF0688-JGX	L441: 36-WID801-XX1	逆程时间: 12.4us;行反峰: 1020Vp-p;高压: 28KV; B+电压: 135V;束流: 1.04 mA	无码胆柱
350	44-210FLN-SS1	21寸机	21寸管	三星	A51KQK99X01		50HZ	单聚焦	AT2165/UL	37-SC2502-77B01	逆程电容(C404: 27-ALR123-JOX,C403A:26-AMK681-KBX);S校正电容C410:27-AGR394-JOX;行线性电感L405A: 36-LIN450-XX1	R305: 18-FF0221-JGX		逆程时间:12 uS;行反峰:860 VP-P; 高压:26.1 KV;B+电压: 108 V; 灯丝电压: 6.25Vrms;束流: 0.77 mA	无码胆柱
351	44-34SFLN-YX1	34寸纯平机	34寸纯平CRT	永新-1	M78KXC110X02		50HZ	单聚焦	AT3416U	37-SC2901-67BOX	逆程电容 (C403:3300PF/1.6KV,C404:7600PF/1.6KV,C407: 8200PF/1.6KV,C408:0.022UF/250V);S校正电容C410:0.51UF/250V;行线性电感L405:21UH	R306: 0.82Ω 1W	L441: 800UH	逆程时间: 12us;行反峰: 1160Vp-p;高压: 29.8KV;B+电压: 140V;束流: 1.34mA	
352	44-34SFLN-BP4	34寸纯平机	34寸纯平CRT	北松-5	M80LKNK185X90		50HZ	单聚焦	AT34U186	37-SC2901-67BOX	逆程电容 (C403:2700PF/1.6KV,C404: 6800PF/1.6KV,C407: 6800PF/1.6KV,C408:0.027UF/250V);S校正电容C410:0.39UF/250V;行线性电感L405:18UH	R306: 0.68Ω 1W	L441: 600UH	逆程时间: 11.6us;行反峰: 1200Vp-p;高压: 31.6KV;B+电压: 135V;流: 1.35mA	
353	44-210FSN-BP1	21寸普平机	21寸普平管	北松-1	A51JUL91X06		50HZ	单聚焦	AT21S135	37-050119-09A0X	逆程电容(C406: 27-ALR822-JOX,C402: 26-AMK331-KZX并C402: 26-AMK102-KBX);S校正电容C421: 27-AGR394-JOX;行线性电感L412: 36-LIN720-XX1	R315: 18-CE0102-JNX;R318: 18-FF0471-JGX		逆程时间: 11.9us;行反峰: 930Vrms ;高压: 25.3KV;B+电压: 112±0.5V;束流: 0.98mA	无码胆柱
354	44-210FLE-IR1A	21"普平CRT	21"普平CRT	彩虹	A51CFAA00X01			单聚焦							
355	44-210FLE-LG1A	21"普平机型	21"普平CRT	长沙LG	A51QAE320X45B										
356	44-210FLE-LG2A	21"普平机型	21"普平CRT	长沙LG	A51QAE320X45BQGA			单聚焦							
357	44-210FLE-SG6A,44-210FLN-SG6A	21"普平机型	21"普平CRT	SEG-HITACHI	A51MAE88X13	LH=1.18mH+/-5%,LV2 3.8mH+/-10%		单聚焦			逆程电容: 12000P+560P,行S电容: 0.39UH, 行线性电感: 45UH。				
358	44-210FLE-TH1A	21"普平机型	21"普平CRT	THAI	A51LZM10X02			单聚焦							
359	44-210FLN-BP1A	21"普平机型	21"普平CRT	北京松下公司	A51JXS098X96										

360	44-210FLN-HT1A	21"普平机型	21"普平CRT	印度HOTLINE	A51QAE320X	LH=1.93MH, LV=30MH		单聚焦				逆程电容10000P,行S电容: 0.39MF,行线性电感: 45UH				
361	44-34RFLN-FH3A	34"100HZ纯平机	34"纯平显像管	南京华飞	A80ERF042X64		100HZ									
362	44-29RFLN-SZ2A	HID类29V1、29A21	29"100HZ纯平管	深圳三星	A68QCP693X002		100HZ									
363	44-29RFLN-LG9A	HID类29128、29189	29"100HZ纯平管	长沙乐金	A68QCU770X40		100HZ									
364	44-21RFLN-CH3A	21"纯平机型	21寸纯平CRT	中华(马来西亚)	A51AKL13X22(M)	LH=1.73MH, LV17.7MH		单聚焦				逆程电容: 12000P+560P,行S电容: 0.33U,行线性电感: 50UH。				
368	44-34SFLN-BP3A	34寸超平机型	34寸超平CRT	北京松下公司	M80LNK85X90											
369	44-32RFLS-LG1A	32寸16: 9机型	32寸16: 9纯平CRT	LG PHILIPS	W76QEP257X53	LH=1.40MH, LV=9.9MH		双聚焦				逆程电容: 2700、7200+4300P,行S电容: 0.22+内枕板,行线性电感: 50UH(新)				
370	44-29RFLN-CH1	29"纯平机(50HZ)	29"纯平显像管	马来西亚中华	A68AKY13X02V		50HZ									
371	44-29RFLN-BP8	HID机型(31.5K)	29"纯平	北京松下公司	M68LSK185X92	LH=0.30MH, LV=12.0MH.		单聚焦				逆程电容: 6800P、10000P、4700P,行S电容: 0.33UH/400V,行线性电感: 10UH。				
373	44-34RFLW-TS1A	34"纯平机型	34寸纯平CRT(单聚焦)	THOMSON	A80AKN14X026	LH=1.00MH, LV=7.19MH		单聚焦				逆程电容: 9600+5600+3900(PF),行S电容: 0.82UH/250V,行线性电感: 21UH				
374	44-34RFLW-HF2A	34普通纯平机	34"纯平CRT(50HZ)	南京华飞公司	A80ERF142X03		50HZ									
375	44-290FLS-OR2A	29寸普平机型	29寸普平CRT	韩国ORION	A68KTB357X018(P)	LH=0.96MH, LV=20.56MH		单聚焦				逆程电容: (C411:3300P,C414:8200P,C412:5600P),行S电容: 0.47UF,行线性电感: 15UH。	R313:1.2欧, R461:4.7欧2W	L502:22UH	逆程时间: 11.2us,行反峰: 1050Vp-p,	
376	44-25RFLS-IR2A	25"纯平机型	25寸纯平CRT	陕西彩虹	A60CPAA00X02	LH=1.2MH, LV=18.MH						逆程电容: (C411:2700P,C414:4300P,C412:8200P),行S电容: 0.36UF,行线性电感: 18UH。		L502:10UH	逆程时间: 11.3us,行反峰: 1100Vp-p,束流: 1.52ma	
377	44-34RFLN-BP7	GU21等机芯	34寸细节	北松	M80MAG183X62			双聚焦								
378	44-21RFLN-CH4A	21"纯平机型	21"纯平管	马来西亚中华	A21AKL13X501											
420	44-21RFLN-LG5A	21纯平机	21"纯平显像管	长沙LG	A51QDT470X330											
421	44-250FLN-TS2A	25寸普平机型	25寸普平CRT	THOMSON	A59ELN011X004	LH=1.01MH		单聚焦				逆程电容: 3300P,8200+7200P,行S电容: 0.47U,行线性电感: 21UH				
422	44-29SFLN-FD1A	2911、2916	CRT	福地	73SX733Y22-DC01			单聚焦								
423	44-250FLS-TS2A	25"普平机型	25寸普平CRT	THOMSON	A59ELN011X006	LH=0.99MH, LV=12.35MH						逆程电容: (C411:3300P,C414:5600P,C412:10000P,行S电容: 0.47UF,行线性电感: 18UH	场线性调整长沙: R313:1.2欧	L502:10UH	逆程时间: 11.9US,行反峰: 1020Vp-p,束流: 1.45mA。	
382	44--29RFLN-LG7	29"纯平机(50HZ)	29"纯平显像管	长虹LG	A68QCU770X83MTCY											
383	44-21RFLN-LG3	21"纯平机型	21"纯平管	长沙LG	A51QDJ470X02MTCL			单聚焦								
384	44-21RFLN-LG6	21"纯平机型	21"纯平管	长沙LG	A51QDJ470X02MTCL			单聚焦								
388	44-29RFLN-LGB	GU21系列机	29"纯平显像管	长沙LG	A68QCU970XD3MTCL			双聚焦								
390	44-21RFLN-TS1A	21寸纯平机型	21寸纯平CRT	THOMSON	A51ELD032X004	LH=1.744MH, LV=15.2MH		单聚焦				逆程电容: (C416:11000PF,C419:560PF,行S电容: 0.33UF,行线性电感: 50UH。)	场线性调整长沙: R321:1.5欧	L501:10UH	逆程时间: 11.3us,行反峰: 1080Vp-p,束流: 1.31mA	
391	44-29SFLN-YX2A	29"超平机型	29"超平管	上海永新	73SX707Y22-DC01A		50HZ									
392	44-29SFLN-YX3A	29"超平机型	29"超平管	上海永新	73SX707Y22-DC01A		50HZ	单聚焦								
393	44-29SFLE-YX1A	29"超平机型	29"超平管	上海永新	73SX707Y22-DC01A		50HZ	单聚焦								
394	44-29SFLS-YX2A	29"超平机型	29"超平管	上海永新	73SX707Y22-DC01A		50HZ	单聚焦								
395	44-29SFLS-YX1A	29"超平机型	29"超平管	上海永新	73SX707Y22-DC01A		50HZ	单聚焦								
396	44-210FLN-IR1A	21普平机型	21寸普平CRT	彩虹	A51CFAA00X01	LH=1.18mH+/-5%,LV19.0mH+/-8%		单聚焦				逆程电容: 13000P,行S电容: 0.43UF,行线性电感: 50UH			逆程时间: 11.7US,行反峰: 9800Vp-p,束流: 1.2mA	
397	44-34RFLN-TS4	AT34189B	34"纯平CRT(50HZ)	THOMSON	A80AKN20X09	LH=0.97+/-5%MH, LV=5.6+/-10%MH	50HZ	双聚焦				逆程电容: (C404:7600PF/1.6KV,C407:0.01UF/1.6KV,行S电容: C410:0.36UF/400V,行线性电感: L405:18UH				

