

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	TV-50Hz 初始状态	TV 50Hz	TV 60Hz	DVD 50Hz	VGA
11	TDS	TDA9178 亮度信号动态肤色校正设置	01	01	01	01	
12	TDSA	TDA9178 亮度信号动态肤色校正角度设置	01	01	01	01	
13	TDSW	TDA9178 亮度信号动态肤色校正范围设置	01	01	01	01	
14	TDSS	TDA9178 亮度信号动态肤色校正大小设置	01	01	01	01	
15	TGEG	TDA9178 绿色改善增益设置	01	01	01	01	
16	TGEW	TDA9178 绿色改善范围设置	01	01	01	01	
17	TGES	TDA9178 绿色改善大小设置	01	01	01	01	
18	TBSG	TDA9178 蓝色延伸增益设置	01	01	01	01	
19	TBSS	TDA9178 蓝色延伸大小设置	01	01	01	01	
20	TABS	TDA9178 自适应黑电平延伸电平设置	21	21	21	21	
21	TNLG	TDA9178 非线性增益设置	1G	1G	1G	1G	
22	TS	TDA9178 清晰度调整	38	38	38	38	
23	TLW	TDA9178 线性范围设置	0A	0A	0A	0A	
24	COON	动态降噪挖芯电平设置	30	30	30	30	
25	TCTI	TDA9178 彩色瞬态特性改善设置	01	01	01	01	
26	HCDL	阴极驱动电平设置	06	06	06	06	06
27	HSCL	白峰软切割电平	02	02	02	02	02
28	HPWL	白峰限幅电平	08	08	08	08	08
29	AKB	黑电流稳定自动调整	00	00	00	00	00
30	HWPR	* 红枪亮平衡调整	20	1B	1F	08	08
31	HWPG	* 绿枪亮平衡调整	20	1D	1E	1E	1E
32	HWPB	* 蓝枪亮平衡调整	20	2A	19	19	19
33	HBOR	* 红枪暗平衡调整	08				
34	HBOG	* 绿枪暗平衡调整	08				
35	HBLU	黑电平延伸开关	01	01	01	01	01
36	HBLA	蓝电平延伸开关	01	01	01	01	01
37	MCON	蓝背景静噪的对比度调节	1F	1F	1F	1F	1F
38	5IV	* 50Hz 隔行扫描的垂直加权	03	03		00	00
39	5IH	* 50Hz 隔行扫描的水平加权	72	72		70	70
40	5VSL	* 50Hz 隔行扫描的场线性	2E	2E		2B	